
FITELnet F225

仕様一覧

古河電工

はじめに

このたびは、本装置をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
インターネットやLANをさらに活用するために、本装置をご利用ください。

本ドキュメントには「外国為替及び外国貿易管理法」に基づく特定技術が含まれています。
従って本ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

©Furukawa Electric Co., Ltd

目次

はじめに	2
本書の構成と使いかた	5
本書の読者と前提知識	5
本書の構成	5
本書における商標の表記について	5
本装置のマニュアルの構成	6
第 1 章 ハードウェア仕様.....	7
1.1 ハードウェア仕様	8
1.1.1 本体装置	8
1.2 コンソールポート仕様	10
1.3 USB ポート仕様	11
1.4 コンソールケーブル仕様	12
1.5 10/100/1000BASE-T 相互接続	13
1.6 AutoMDI/MDI-X の動作について	14
1.7 フロー制御動作について	15
第 2 章 ソフトウェア仕様.....	16
2.1 ソフトウェア仕様	17
2.2 設定項目の初期値一覧	23
2.3 システム最大値一覧	25
2.4 VRF 対応機能一覧	32
第 3 章 MIB / Trap 一覧	34
3.1 標準 MIB	36
3.1.1 system グループ	36
3.1.2 interfaces グループ	36
3.1.3 address translation グループ	37
3.1.4 ip グループ	37
3.1.5 icmp グループ	39
3.1.6 tcp グループ	39
3.1.7 udp グループ	40
3.1.8 ppp グループ	41
3.1.9 snmp グループ	42
3.1.10 snmpEngine グループ	42
3.1.11 usmUser グループ	43
3.1.12 vacmBasic グループ	43
3.1.13 ospf グループ	44
3.1.14 ospfv3 グループ	48
3.1.15 bgp グループ	51
3.1.16 bgpM2 グループ	53
3.1.17 rip2 グループ	54
3.1.18 ifMIB グループ	55
3.1.19 vrrpMIB グループ	56
3.1.20 ipv6 グループ	58
3.1.21 ipv6Icmp グループ	59
3.2 古河拡張 MIB	60

3.2.1	infMgtAuth グループ	60
3.2.2	infMgtIpSecMIB グループ	60
3.2.3	infMgtProcessMIB グループ	64
3.2.4	infMgtProtoStatsMIB グループ	65
3.2.5	imProtoRateMIB グループ	65
3.2.6	infMgtSshMIB グループ	65
3.2.7	infMgtResourceMonitorMIB グループ	66
3.2.8	infEventMIB グループ	66
3.2.9	infMgtFanMIB グループ	67
3.2.10	infMgtCardMIB グループ	67
3.2.11	infMgtSensorMIB グループ	67
3.2.12	infMgtPortModuleMIB グループ	68
3.2.13	vrrp6MIB グループ	68
3.3	Trap 一覧	70
索引		74

本書の構成と使いかた

本書では、ハードウェア／ソフトウェア仕様と MIB／Trap 一覧について説明しています。

本書の読者と前提知識

本書は、ネットワーク管理を行っている方を対象に記述しています。

本書を利用するにあたって、ネットワークおよびインターネットに関する基本的な知識が必要です。

ネットワーク設定を初めて行う方でもマニュアル「機能説明書」に分かりやすく記載していますので、安心してお読みいただけます。

本書の構成

以下に、本書の構成と各章の内容を示します。

章タイトル	内 容
第1章 ハードウェア仕様	この章では、それぞれの装置のハードウェア仕様について説明します。
第2章 ソフトウェア仕様	この章では、それぞれの装置のソフトウェア仕様について説明します。
第3章 MIB／Trap 一覧	

マークについて

本書で使用しているマーク類は、以下のような内容を表しています。



本装置をお使いになる際に、役に立つ知識をコラム形式で説明しています。

こんな事に気をつけて

本装置をご使用になる際に、注意していただきたいことを説明しています。



補足

操作手順で説明しているもののほかに、補足情報を説明しています。

参照

操作方法など関連事項を説明している箇所を示します。



警告

製造物責任法（PL）関連の警告事項を表しています。本装置をお使いの際は必ず守ってください。



注意

製造物責任法（PL）関連の注意事項を表しています。本装置をお使いの際は必ず守ってください。

本書における商標の表記について

iPhone は Apple inc. の商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本装置のマニュアルの構成

本装置の取扱説明書は、以下のとおり構成されています。使用する目的に応じて、お使いください。

マニュアル名称	内容
ご利用にあたって	設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
コマンドリファレンス-構成定義編-	装置の機能の動作を設定するためのコマンドについて、パラメタの詳細な情報を説明しています。
コマンドリファレンス-運用管理編-	装置の再起動など運用に関わるコマンド、およびプロトコルセッションのクリアや統計情報のクリアなど装置を制御するためのコマンドについて、パラメタの詳細な情報を説明しています。
機能説明書	本装置の機能について説明しています。
トラブルシューティング	トラブルが起きたときの原因と対処方法を説明しています。
メッセージ集	システムログ情報などのメッセージの詳細な情報を説明しています。
仕様一覧（本書）	本装置のハード／ソフトウェア仕様と MIB/Trap 一覧を説明しています。
OSS 一覧	本装置が使用している Open Source Software のライセンス一覧です。

第1章 ハードウェア仕様

この章では、それぞれの装置のハードウェア仕様について説明します。

1.1	ハードウェア仕様	8
1.1.1	本体装置	8
1.2	コンソールポート仕様	10
1.3	USB ポート仕様	11
1.4	コンソールケーブル仕様	12
1.5	10/100/1000BASE-T 相互接続	13
1.6	AutoMDI/MDI-X の動作について	14
1.7	フロー制御動作について	15

1.1 ハードウェア仕様

1.1.1 本体装置

○：対応している -：対応していない


項目	仕様
装置名	F225
インタフェース	
コンソールポート	
規格	RS232C
ポート数	1
通信速度（ビット／秒）	9600
コネクタ	
Dsub9-RJ45	○
ケーブル長（最大）(m)	15
LAN ポート	
規格	
IEEE 802.3	
10/100/1000BASE-T インタフェース	○
Auto MDI / MDIX 対応	○
ポート数	8
通信速度（ビット／秒）	
10M	○
100M	○
1000M	○
最大フレーム長	4022byte
コネクタ	8 ピン・モジュラジャック (RJ45)
ケーブル長（最大）(m)	100
EWAN ポート	
規格	
IEEE 802.3	
10/100/1000BASE-T インタフェース	○
Auto MDI / MDIX 対応	○
ポート数	2
通信速度（ビット／秒）	
10M	○
100M	○
1000M	○
最大フレーム長	4022byte
コネクタ	8 ピン・モジュラジャック (RJ45)
ケーブル長（最大）(m)	100

項目		仕様
装置名		F225
SFP ポート		
	規格	
	1.25Gb/s	○
	ポート数	1 (※1)
	最大フレーム長	4022byte
	コネクタ	LC ファイバコネクタ
USB ポート		
	規格	USB3.0 準拠
	ポート数	2
	コネクタ	9 ピン (USB)
モバイル通信		
	5G モジュール	1
	SIM スロット	2 (micro SIM)
	拡張スロット数	-
	カードスロット数	-
電源／周波数		AC100V～240V ±10% 〔 50／60Hz 〕
電源アウトレット		
電源（コンセント）形状		平行2 極接地極付プラグ形状
電源ケーブル長（本体添付品 ※2）（m）		2
最大消費電力（最大発熱量）（W）		30
外形寸法（mm）（W×D×H） （突起物または台足を除く）		205×280×42
質量（kg）		2kg 以下
騒音（dB）		45dB 以下
温度／湿度（℃／％RH）		温度条件 動作時：0～50 休止時：-5～50 湿度条件 動作時：15%～85% （結露しないこと） 休止時：8%～90% （結露しないこと）
適応規格		VCCI Class-A
JATE 認証番号		D19-0084001 LM19-0007

※1) オプション品の電源ケーブルもございます。以下の弊社WEB「オプション品」のページにてご確認ください。

URL : <https://www.furukawa.co.jp/fitelnet/product/option/index.html>

1.2 コンソールポート仕様



※コネクタ形状はRJ45 8ピンオス
ケーブルはストレート

- : 対応していない

ピン番号	信号名	方向	内容
1	-	-	-
2	DTR	出力	データ端末レディ
3	TXD	出力	送信データ
4	GND	-	グラウンド
5	GND	-	グラウンド
6	RXD	入力	受信データ
7	-	-	-
8	-	-	-

1.3 USB ポート仕様



- : 対応していない

ピン番号	信号名
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+


参照 利用できる USB メモリの条件については、マニュアル「機能説明書」を参照してください。

1.4 コンソールケーブル仕様

本製品には、コンソールケーブルは同梱されていません。



コンソールポートの対応は、以下のとおりです。



1.5 10/100/1000BASE-T 相互接続

以下の表は、本装置が使用している 10/100/1000BASE-T の相互接続について示します。

- オートネゴシエーション (Auto-Nego) どちらの接続は、相互に通信できるモードの中から、決められたアルゴリズムにより通信モードが設定されます。
- 固定どちらの接続は、同じ通信モードのときだけ正常に通信できます。

○：接続可能 ×：接続不能

接続相手 自装置		Auto-Nego	10M 固定		100M 固定		1000M 固定
			FULL	HALF	FULL	HALF	FULL
Auto-Nego		○	× (※) 10M/HALF	○ 10M/HALF	× (※) 100M/HALF	○ 100M/HALF	○ 1000M/FULL
10M 固定	FULL	× (※) 10M/HALF	○ 10M/FULL	×	×	×	×
	HALF	○ 10M/HALF	×	○ 10M/HALF	×	×	×
100M 固定	FULL	× (※) 100M/HALF	×	×	○ 100M/FULL	×	×
	HALF	○ 100M/HALF	×	×	×	○ 100M/HALF	×
1000M 固定	FULL	○ 1000M/FULL	×	×	×	×	○ 1000M/FULL

※) Linkup するが、通信設定が異常である。

こんな事に気をつけて

- 一方がオートネゴシエーションで、他方が FULL (全二重) の固定で接続すると、通信モードは HALF (半二重) と認識されます。この場合、エラー率が高いなど正常な通信ができないことがありますので、通信モードを正しく設定してください。
- 一方または両方の通信モードがオートネゴシエーションで、お互いが認識できない場合は、両方の通信モードを固定に設定してください。
- 一方が 10M 固定、他方を 100M 固定で誤接続すると、片方の装置だけがリンク確立したり、通信状態によってはリンクが確立と切断を繰り返したりする場合があります。この場合は通信モードを正しく設定してください。

1.6 AutoMDI/MDI-Xの動作について

本装置の10/100/1000BASE-Tポートでは、AutoMDI/MDI-X機能をサポートしています。

MDIの自動検出は、通信モードがAutoもしくは1000M/FULLの場合のみ有効です。

以下の表の通り、通信モードとMDI指定の組み合わせに応じた動作を行います。LANポート（GigaEthernet 1/*）とEWANポート（GigaEthernet 2/1, 3/1）で、一部の動作が異なります。

LANポート（GigaEthernet 1/*）の場合

通信モードの指定		MDI指定	未設定 or Auto (AutoMDI/MDI-X)	MDI	MDI-X
Auto			Auto	MDI	MDI-X
固定	1000M/FULL		Auto	MDI	MDI-X
	100M/FULL、100M/HALF、 10M/FULL、10M/HALF		MDI-X	MDI	MDI-X

EWANポート（GigaEthernet 2/1,3/1）の場合

通信モードの指定		MDI指定	未設定 or Auto (AutoMDI/MDI-X)	MDI	MDI-X
Auto			Auto	Auto	Auto
固定	1000M/FULL		Auto	Auto	Auto
	100M/FULL、100M/HALF、 10M/FULL、10M/HALF		MDI-X	MDI	MDI-X

1.7 フロー制御動作について

本装置では、全二重通信時に IEEE802.3x に基づく Pause フレームでのフロー制御機能をサポートしています。

以下に、設定による各 GigaEthernet インタフェースの動作を示します。

フロー制御設定		システム動作	
送信	受信	送信方向	受信方向
off 設定	off 設定	Pause フレーム送出なし	Pause フレーム受信時は、フロー制御を実行しない (*1)
on 設定	off 設定	フロー制御のため Pause フレームを送出する	Pause フレーム受信時は、フロー制御を実行しない (*1)
off 設定	on 設定	Pause フレーム送出なし	Pause フレーム受信時は、フロー制御を実行する
on 設定	on 設定	フロー制御のため Pause フレームを送出する	Pause フレーム受信時は、フロー制御を実行する

*1) Pause フレーム受信時は無視します。

usb-ethernet ポートの場合は USB ドングルの仕様に従います。

第**2**章 ソフトウェア仕様

この章では、それぞれの装置のソフトウェア仕様について説明します。

2.1	ソフトウェア仕様	17
2.2	設定項目の初期値一覧.....	23
2.3	システム最大値一覧.....	25
2.4	VRF 対応機能一覧.....	32

2.1 ソフトウェア仕様

○：対応している -：対応していない

機能		F225 V01.04
ルーティング		
IPv4		
	スタティック	○
	RIPv2	○
	BGP4	○
	OSPFv2	○
IPv6		
	スタティック	○
	RIPng	-
	BGP4	○
	OSPFv3	○
VRF		○
マルチキャスト		
	スタティック	○
	PIM-DM	-
	PIM-SM	-
MSS 書き換え		
	L2	○
	L3	○
VLAN		
	固定割り当て VLAN 機能	○
	認証割り当て VLAN 機能	-
	VLAN プライオリティマッピング (IEEE802.1p 準拠)	○
	1ブリッジ複数VLAN割り当て	○
	VLAN タグの除去/透過 (tagging terminate/transparent)	○
	VLAN-ID 集約インタフェース機能 (vlan-any)	○
WAN プロトコル		
	PPPoE クライアント	○
	PPP	○
ether グループ		
	透過モード	-
	ブリッジグループ	○

機能		F225 V01.04
ブリッジグループ		
	ブリッジグループ	○
Ethernet over IP ブリッジ		
	EtherIP	○
	L2TPv3	○
	VXLAN	-
	EVPN-MPLS	-
	MAC フィルタ	○
	L2VPN 越しの L3 通信 (l2-vpn-gateway-mac)	○
セキュリティ		
	PAP/CHAP	○
	管理パスワード	○
	装置固有パスワード	○
	IPv4 フィルタ : アドレス / ポート / 発信 / FQDN	○
	IPv6 フィルタ : アドレス / ポート / 発信 / FQDN	○
	SPI	○
	不正端末アクセス防止 (MAC アドレス認証)	○
	アプリケーションフィルタ (サーバ機能ごと)	○
VPN		
	IPsec	
	IKE Version1 (Main Mode、Aggressive Mode、Quick Mode)	○
	IKE Version2 (IKE SA INIT 交換、IKE AUTH 交換、 CREATE CHILD SA 交換)	○
	リモート認証 (EAP-MD5)	○
	暗号化アルゴリズム (3DES-CBC、DES-CBC、AES-CBC、AES-GCM、NULL)	○
	認証アルゴリズム (HMAC-MD5、HMAC-SHA-1、HMAC-SHA-2 (256,384,512)、認証なし)	○
	Diffie-Hellman グループ (1/2/5/14/15/16/17/18/19/20/21)	○
	マルチポイント SA (MPSA) サーバ	○
	マルチポイント SA (MPSA) クライアント	○
	Dead Peer Detection (DPD) 機能	○
	ダイナミックセクタ	○
	PKI-VPN	○
	L2TP/IPsec	○

機能		F225 V01.04
MPLS		-
SRv6		-
トンネリング		
	IPinIP	○
	宛先アドレスの FQDN 指定対応	○
GRE		○
MAP-E		○ (「v6 プラス」 「IPv6 オプション」 「OCN バーチャルコネクタサービス (IPoE)」)
HB46PP (※7)		○ (「BIGLOBE IPv6 サービス (IPIP)」)
アドレス変換		
NAT (Port-channel)		○
Tunnel-NAT (PPPoE, IPsec, MAP-E, IPinIP)		○
TFTP ALG		○
NAT ログ		○
データ通信モジュール接続		
モデムモード (※4)		○
USB-Ethernet モード (※4)		○
電波状態監視機能 (未接続中)		○
iPhone テザリング機能 (※5)		○
設定手段		
	telnet	○
	ssh	○
	コンソール	○
データコネクタ機能		○
RADIUS クライアント機能		○
ロギング		
通信時間情報		-
PPP フレームトレース		○
PPPoE フレームトレース		○
データ通信モジュールトレース		-
syslog		○
DHCP 機能		
DHCP サーバ		○
DHCP リレーエージェント		○
DHCP クライアント		○

機能		F225 V01.04
RA 機能		
	RA 送信	○
	RA 受信	○
	RA Proxy	○
	RDNSS/DNSSL 通知	○
DNS 機能		
	DNS サーバ	○
	ProxyDNS	○
	DNS クライアント	○
	ダイナミック DNS サーバ	○
	ダイナミック DNS クライアント	○
	HTTPS 対応	○
	EDNS0 (IPv4/IPv6)	○
	DNS over TCP	○
ProxyARP		
	代理応答	○
SNMP エージェント		○
ローカルブレイクアウト (LBO) 機能		
	ドメイン指定	○
	Microsoft365 エンドポイント登録	○
	DNS snooping	○
	HTTP snooping (Proxy 環境下の LBO)	○
	ブレイクアウト先に Proxy サーバ指定	○
	RIP,OSPF,BGP による LBO 経路再配布	○
	マルチパス	○
	F らくねつと連携	○
ドメイン名ルーティング		
	LBO を利用	○
	FQDN-list を利用	○
ポリシールーティング機能		
	Ingress ポリシールーティング	○
UPnP		-
マーキング機能		
	TOS/Traffic Class 値書き換え	○
帯域制御 (WFQ) L2/L3		
	GigaEthernet	○
	Tunnel (IPsec tunnel、PPPoE tunnel)	○
帯域制御 (シェーピング) L2/L3		
	GigaEthernet	○
	Tunnel (IPsec tunnel、PPPoE tunnel)	○

機能		F225 V01.04
冗長機能		
VRRP		
	IPv4	○
	IPv6	○
HA		
	IPsec HA	-
死活監視		
	SURVEY (ICMP 監視)	○
	BFD	○
SLA (回線品質監視)		
	DNS query による監視	○
	ICMP echo のパケットロス・遅延による監視	○
LAG		
	バックアップポート機能 (LAG の stand-by link 機能)	-
	ポート間アクセス制御 (bridge-group の client/server 指定) (※1)	○
	STP 機能	-
	ACL	○
簡単／便利機能		
	マルチダイヤル	-
時刻機能		
	SNTP クライアント／NTP クライアント	○
	NTP サーバ	○
データコネクト課金制御		
	累積通信時間	○
	累積送受信パケット数	-
	イベントアクション機能	○
メモリ予兆監視機能 (※2)		
	装置位置表示機能	○
	SELECT/ENTER ボタン操作機能	○
	情報表示ランプ (INFO ランプ) 表示機能	○
	USB メモリ (※3)	○
	外部メディアスタート機能	○
	自動切り戻し機能 (boot-back)	○
	TWAMP 機能	○
	sFlow 機能	○
アプリ連携機能		
	F らくねっとを利用したトラフィック可視化	○
	LBO 連携	○
	ACL 連携 (アプリ通信の帯域制限、優先制御)	○
	コア割り当て機能	○
	コンテナ機能	○
	F らくねっと連携機能 (※6)	○

※1) tunnel インタフェースモードのみサポートしています。

- ※2) メモリの使用量またはメモリの残量が、構成定義に設定した値となったことを契機にシステムログと Trap でユーザに通知します。
- ※3) 適用可能な USB メモリの型名については、以下の弊社 WEB 「オプション品」 のページにてご確認ください。

URL : <https://www.furukawa.co.jp/fitelnet/product/option/index.html>

- ※4) 適用可能なデータ通信端末は、弊社ホームページの各製品のページにてご確認ください。

URL : <https://www.furukawa.co.jp/fitelnet/index.html>

- ※5) USB ポート 1 に iPhone を接続して、interface usb-ethernet コマンドを設定することで、iPhone を介したインターネット接続を行う機能です。本装置を iPhone と共に使用できます。

- ※6) F らくねっとに関する情報は、以下 F らくねっとドキュメントサイトにてご確認ください。

URL : <https://docs.f-rakunet.jp/docs/intro>

- ※7) HTTP-Based IPv4 over IPv6 Provisioning Protocol

IPv6 普及・高度化推進協議会で策定された「IPv6 マイグレーション技術の国内標準プロビジョニング方式 (第 1.1 版)」です。

2.2 設定項目の初期値一覧

各設定項目の初期値の一覧を示します。ご購入時の状態では、以下のような設定になっています。

項目		設定値
機種		F225 V01.04
LAN 情報		
gigaethernet		使用する (GE1/1 ~ GE1/8)
	速度	自動認識
	duplex	自動認識
	MDI	自動認識
IPv4		
	IP アドレス	
	アドレス	192.168.1.1
	ネットマスク	255.255.255.0
	ブロードキャスト	192.168.1.255
	NAT	使用しない
	IPv6	使用しない
フロー制御		送信 : OFF、受信 : ON
DNS サーバ		使用しない
ProxyDNS		使用しない
DHCP サーバ (IPv4、IPv6)		使用する (IPv4)
USB-Ethernet		使用する
データコネクタ (NGN) 情報		使用しない
AAA 情報		なし
ACL 情報		なし
ポリシーグループ情報		なし
メモリ予兆監視機能		使用しない
装置情報		
	ルータ名称	なし
	タイムサーバ	
	サーバ設定	使用しない
	設定間隔	使用しない
syslog 情報		
	syslog 送信	しない
	ファシリティ	全ファシリティが有効
	プライオリティ	emergencies, alert, critical, errors
SNMP 情報		使用しない
異常時動作情報		
	ウォッチドッグリセット機能	使用する
	温度異常時の動作	運用継続
	その他の異常時の動作	装置故障検出時 : 起動停止 部分故障検出時 : 継続動作 装置アラーム検出時 : 継続動作
ループバック情報		なし
サーバ機能情報		ssh/scp/sftp IPv4 有効
アプリケーションフィルタ情報		透過

項目		設定値
機種		F225 V01.04
ログイン		
	コンソール	使用する
	telnet	使用しない
	ssh	使用する
ファイル転送		
	ftp	使用しない
	scp	使用する
	sftp	使用する
ログインパスワード情報		
	ユーザ名	operator
	パスワード	なし
enable パスワード情報		
	パスワード	なし
外部メディアスタート機能		使用する
telnet/SSH 自動ログオフ		30 分
コンソール自動ログオフ		30 分
ターミナル情報		
	ターミナルサイズ	自動認識
	ページャ機能	使用する

2.3 システム最大値一覧

本装置で定義可能な最大個数、またはエントリの最大数の一覧表を示します。

-: 対応していない

項目	最大値
機種	F225 V01.04
ルーティング (IPv4)	
ルーティングエントリ (スタティック含む) (※1)	10,000
スタティック	5,000
ARP エントリ (スタティック含む) (※2)	10,000
スタティック (※2)	10,000
ルーティング (IPv6)	
ルーティングエントリ (スタティック含む) (※1)	10,000
スタティック	5,000
Neighbor キャッシュエントリ (※2)	10,000
VRF	120
RA 送信情報	
インタフェースごとの広報プレフィックス数	4
インタフェースごとのダウントリガ数	-
RA 受信情報	
装置全体のデフォルトルータ数	32
相手ルータごとの受信プレフィックス数	4
RIP 情報	
エントリ	10,000
利用インタフェース数	100
広報対象インタフェース経路数 (※3)	100
RIP フィルタ数	500
再配布フィルタ数	500
ユニキャスト送信相手数	50
相手フィルタ数	-
IPv6 RIP 情報	
エントリ	-
利用インタフェース数	-
広報対象インタフェース経路数 (※3)	-
集約経路数	-
RIP フィルタ数	-
再配布フィルタ数	-
BGP 情報	
エントリ	10,000
ベストパス	5,000
BGP セッション数 (※4)	100
BGP ネットワーク数 (※5)	100
BGP 集約経路数	50
BGP フィルタ数	500
再配布フィルタ数	500

項目		最大値
機種		F225 V01.04
IPv6 BGP 情報		
エントリ		10,000
ベストパス		5,000
BGP セッション数 (※4)		100
BGP ネットワーク数 (※5)		100
BGP 集約経路数		50
BGP フィルタ数		500
再配布フィルタ数		500
OSPF 情報		
利用インタフェース数		100
エリア定義数		10
LSA 数		10,000
エリアあたりのルータ数		50
エリア内部経路集約数		50
AS 外部経路集約数		50
再配布フィルタ数		500
サマリ LSA 入出力可否定義数		50
インスタンス数		10
OSPF VRF 情報		
利用インタフェース数		100
エリア定義数		10
LSA 数		10,000
エリアあたりのルータ数		50
エリア内部経路集約数 (※6)		200
AS 外部経路集約数 (※6)		200
再配布フィルタ数 (※6)		2,000
サマリ LSA 入出力可否定義数 (※6)		200
IPv6 OSPF 情報		
利用インタフェース数		100
エリア定義数		10
LSA 数		10,000
エリアあたりのルータ数		50
エリア内部経路集約数		50
再配布フィルタ数		500
エリア間でのサマリ LSA 入出力可否定義数		-
ECMP 情報		
OSPF 最大使用数		8
スタティック最大使用数		8

項目		最大値
機種		F225 V01.04
マルチキャスト情報		
	マルチキャスト・ルーティングエントリ数	128
	スタティック経路数	1,000
	同時利用インタフェース数	1,000
	グループ数	128
	隣接ルータ数	-
	PIM-SM RP 数	-
IP フィルタリング情報 (※7)		
	IPv4	
	スタティック (※8)	16,000
	SPI テーブル数	250,000
	IPv6	
	スタティック (※8)	16,000
	SPI テーブル数	250,000
アドレス変換		
	NAT テーブル数 (※9)	250,000
	ルール定義数 (※10)	1,024
	静的 NAT 定義数 (※11)	1,024
	動的 NAT 定義数 (※12)	128
	ウェルノウンポート定義数 (※13)	100
	宛先変換定義数 (※14)	1,024
	アドレス変換対象定義数 (※15)	255
インタフェース		
	VLAN 定義数 (※22)	1,000
	Port-channel 数 (※24)	120
	Loopback 数 (※25)	101
VRRP 情報		
	インタフェースごとの VRRP グループ数	4
	グループ内ルータ数	2
	track 数 (※16)	500
	アクション数	-
LAG バックアップポート情報		
	1 グループのバックアップポート数	8
LAG 機能		
	グループ数	4
IPv4 DHCP		
	サーバ動作時のアドレス割り当て最大数 (LAN インタフェースごと)	2,000
	インタフェース数 (サーバ、クライアント、リレー)	20

項目	最大値
機種	F225 V01.04
IPv6 DHCP	
サーバ動作時のアドレス割り当て最大数 (LAN インタフェースごと)	2,000
インタフェース数 (サーバ、クライアント)	20
インタフェース数 (リレー)	50
AAA 情報	
グループ数	-
RADIUS サーバ定義数	20
ホストデータベース定義数	64
ACL	
参照数	16,000
ローカルブレイクアウト	
経路登録数	10,000
Proxy 環境下のセッション数	60,000
domain 設定上限数	3,000
ProxyDNS	
定義数	32
同時クエリ最大数	100
TCP による同時接続セッション数 (※17)	IPv4 : 20、IPv6 : 20
ポリシールーティング	
Ingress ポリシールーティング	
ポリシーグループ数	3,000
参照数	6,000
マルチルーティング	-
イベントアクション機能	
イベントアクション定義数	100
アクション	50 (1 イベントアクション)
カウンタイベント対象インタフェース数	10 インタフェース (装置全体)
コマンド実行アクションの同時実行数	10
帯域制御機能	
スケジューラ階層 (レベル) 数	4
レベル 1 シェーパ数	24
レベル 2 シェーパ数	4 (レベル 1 シェーパ毎)
レベル 3 シェーパ数	128 (レベル 1 シェーパ毎)
レベル 4 キュー数	8 (レベル 3 シェーパ毎)
送信優先度	8
データ通信モジュール	
電波状態監視の履歴情報最大保持件数 (インタフェースごと)	-

項目	最大値
機種	F225 V01.04
ブリッジ情報	
MAC 学習テーブルエントリ数	
動的 MAC テーブル (※18)	16,000
静的 MAC テーブル (※18)	512
MAC フィルタ登録数 (※23)	16,000
MAC アドレス認証エントリ数	10,240
ブリッジグループ数	120
Ethernet over IP ブリッジ	
EtherIP トンネル数	100
L2TPv3 トンネル数	100
VXLAN エントリ数	
1VNI ピア数	-
VXLAN トンネル数	-
VNI 数	-
MAC 学習テーブルエントリ数 (※26)	-
VXMID 数 (VTEP 数)	-
トンネリング	
IPinIP トンネル数	100
MAP-E トンネル数	100
VPN 機能	
IPsec 対地数	128
IKE 対地数	128
拡張 IPsec 対象範囲定義数 (※20)	128
L2TP/IPsec 対地数	100
PKI 機能	
自装置証明書数	15
秘密鍵数	15
相手装置証明書数	128
認証局 (CA) 証明書数	15
ダイナミックセレクト機能	
認証ユーザ定義数	128
最大インタフェース数	128
MPLS ラベルパス	
ILM	-
FTN	-

項目	最大値
機種	F225 V01.04
MPLS プロトコル情報	
LDPセッション数	-
RSVPセッション数	
Ingress	-
Egress	-
Transit	-
EVPN-MPLS エントリ数	
EVIおよびブリッジ数	-
MAC 学習テーブルエントリ数	-
対向 PE 数	-
アプリケーションフィルタ情報 (サーバ機能ごと) (※21)	4
SNMP 情報	
SNMP マネージャの最大登録数	8
syslog	
syslog 表示数	2,000 以上
syslog サーバの最大登録数	2
FTP 接続	
接続最大数	5

- ※1) IPv4 + IPv6 の合計数となります。自インタフェースの経路を含みます。
- ※2) ARP + IPv6 Neighbor 設定の合計数となります。
- ※3) 再配布機能により広報対象となるインタフェース経路数です。インタフェース数とは、アドレス設定されている論理インタフェース数とそれぞれのインタフェースに設定されている IPv4/IPv6 アドレスを掛け合わせた数を示します。
- ※4) セッション数の上限はドメインの数により変動します。
- ※5) VRF は未対応となります。
- ※6) 装置全体の上限値になります。
- ※7) 最大定義数を超えたときは、該当機能が動作しない場合があります。
- ※8) IPv4 と IPv6 とブリッジの合計値です。
- ※9) 動的 NAT と静的 NAT のエントリ数の合計数です。source/destination は別々にカウントします。
- ※10) 装置全体で設定できる NAT 変換ルールの最大定義数です。静的 NAT と動的 NAT の合計の設定数です。各インタフェースごとの設定数の合計が、この値を超えないようにしてください。
- ※11) 動的 NAT 定義を行わない場合の定義数です。
- ※12) 静的 NAT 定義数と動的 NAT 定義数の合計が「ルール定義数」の上限の値を超えない条件での最大数です。
- ※13) 装置全体の定義数の上限数です。インタフェースごとの設定はできません。
- ※14) 静的 NAT 定義数と同じです。
- ※15) 装置全体としての最大数です。インタフェースには、この設定を参照して最大 255 個の設定ができます。
- ※16) IPv4/IPv6 それぞれ track 数は 500 となります (合計 1000)。
- ※17) DNS サーバへの接続を含みません。
- ※18) 動的 MAC テーブルと静的 MAC テーブルの合計は 16,000 となります。
- ※19) 対地数は MainMode と AggressiveMode を合わせた数です。
- ※20) 本装置全体の最大定義数です。対地ごとの最大定義数は、IKEv2 の場合は 4、IKEv1 の場合は 1 です。
- ※21) アクセスリスト番号の定義数となります。
- ※22) GigaEthernet インタフェースおよび GigaEthernet サブインタフェースとして設定可能な IF 数です。

※23) リソースはIP/IPv6フィルタ・QoS・ポリシールーティング機能と共有します。

※24) IP/IPv6アドレス設定可能なVLANインタフェース数です。

※25) Loopback 0を含めた数です。

※26) LAN-bridge, Internal-bridgeそれぞれ記載のエントリ数を登録可能です。

参照 LAN-bridgeと Internal-bridgeについては、マニュアル「機能説明書」の「ブリッジグループ機能」の節をご参照ください。

2.4 VRF 対応機能一覧

本装置でVRF対応している機能の一覧を示します。
一覧に記載の無い機能は、VRF対応が不要な機能です。

○：対応している -：対応していない

機能		F225 V01.04
インタフェース		
LAN ポート		○
EWAN/SFP ポート		○
ループバックインタフェース		○
モバイル通信モジュール (5G/LTE)		-
USB 通信モジュール		-
IPv4		
ARP、Proxy ARP		○
ICMP (ip icmp source)		○
IPv6		
Neighbor		○
RA 送信、RA 受信		○
ICMP (ipv6 icmp source)		○
ルーティング (IPv4)		
スタティック		○
RIPv2		-
BGP4		○
OSPFv2		○
ルーティング (IPv6)		
スタティック		○
BGP4+		○
OSPFv3		-
WAN プロトコル		
PPPoE クライアント		-
データコネク		-
マルチキャスト中継		○
ブロードキャスト中継 (ダイレクトブロードキャスト)		○
DHCP (IPv4)		
サーバ、クライアント		-
リレーエージェント		○
DHCP (IPv6)		
サーバ、クライアント		-
リレーエージェント		○
冗長機能/監視機能		
VRRP		○
SURVEY (ICMP 監視)		○
BFD		○
SLA (回線品質監視)		-
TWAMP		-

機能	F225 V01.04
ファイアウォール	
NAT、VPN-NAT	○
ポリシールーティング	○
ローカルブレイクアウト	-
VLAN (ポートVLAN、タグVLAN)	○
DNS (サーバ、クライアント、Proxy DNS、ダイナミックDNS)	-
時刻同期	
NTPサーバ、NTPクライアント	○
SNTPクライアント	-
VPN (IPsec) (※1)	○
トンネリング	
IPinIP	○
GRE	○
MAP-E	-
Ether IP	-
L2TPv3	○
L2TP/IPsec	○
保守	
TELNETサーバ	○
TELNETクライアント	○
SSHサーバ、クライアント	○ (SCP、SFTPは未対応)
FTPサーバ、クライアント	○
ping	○
traceroute	○
SYSLOG	○
SNMP	○
アプリ連携機能	-
LXCアプリケーション (コンテナ)	-

※1) 下記のVRFインタフェースを使用した通信は制限となります。

- VPNピアのドメイン解決時のDNSクライアント動作
- CRL取得動作(HTTPクライアント動作)
- マルチポイントSAサーバ冗長時のサーバ間コネクション

第3章 MIB / Trap 一覧

この章では、MIB と Trap について説明します。

3.1	標準 MIB	36
3.1.1	system グループ	36
3.1.2	interfaces グループ	36
3.1.3	address translation グループ	37
3.1.4	ip グループ	37
3.1.5	icmp グループ	39
3.1.6	tcp グループ	39
3.1.7	udp グループ	40
3.1.8	ppp グループ	41
3.1.9	snmp グループ	42
3.1.10	snmpEngine グループ	42
3.1.11	usmUser グループ	43
3.1.12	vacmBasic グループ	43
3.1.13	ospf グループ	44
3.1.14	ospfv3 グループ	48
3.1.15	bgp グループ	51
3.1.16	bgpM2 グループ	53
3.1.17	rip2 グループ	54
3.1.18	ifMIB グループ	55
3.1.19	vrrpMIB グループ	56
3.1.20	ipv6 グループ	58
3.1.21	ipv6Icmp グループ	59
3.2	古河拡張 MIB	60
3.2.1	infMgtAuth グループ	60
3.2.2	infMgtIpSecMIB グループ	60
3.2.3	infMgtProcessMIB グループ	64
3.2.4	infMgtProtoStatsMIB グループ	65
3.2.5	imProtoRateMIB グループ	65
3.2.6	infMgtSshMIB グループ	65

3.2.7	infMgtResourceMonitorMIB グループ	66
3.2.8	infEventMIB グループ	66
3.2.9	infMgtFanMIB グループ	67
3.2.10	infMgtCardMIB グループ	67
3.2.11	infMgtSensorMIB グループ	67
3.2.12	infMgtPortModuleMIB グループ	68
3.2.13	vrrp6MIB グループ	68
3.3	Trap 一覧	70

3.1 標準 MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は、以下のようになります。

RO : MIB 読み出しのみ可

RW : MIB 読み出しおよび MIB 書き込み可

— : MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可

3.1.1 system グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	sysDescr	system.1	RO
2	sysObjectID	system.2	RO
3	sysUpTime	system.3	RO
4	sysContact	system.4	RO
5	sysName	system.5	RO
6	sysLocation	system.6	RO
7	sysServices	system.7	RO

3.1.2 interfaces グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ifNumber	interfaces.1	RO
2	ifTable	interfaces.2	—
3	ifEntry	ifTable.1	—
4	ifIndex	ifEntry.1	RO
5	ifDescr	ifEntry.2	RO
6	ifType	ifEntry.3	RO
7	ifMtu	ifEntry.4	RO
8	ifSpeed	ifEntry.5	RO
9	ifPhysAddress	ifEntry.6	RO
10	ifAdminStatus	ifEntry.7	RO
11	ifOperStatus	ifEntry.8	RO
12	ifLastChange	ifEntry.9	RO
13	ifInOctets	ifEntry.10	RO
14	ifInUcastPkts	ifEntry.11	RO
15	ifInNUcastPkts	ifEntry.12	RO
16	ifInDiscards	ifEntry.13	RO
17	ifInErrors	ifEntry.14	RO
18	ifInUnknownProtos	ifEntry.15	RO
19	ifOutOctets	ifEntry.16	RO
20	ifOutUcastPkts	ifEntry.17	RO
21	ifOutNUcastPkts	ifEntry.18	RO
22	ifOutDiscards	ifEntry.19	RO
23	ifOutErrors	ifEntry.20	RO
24	ifOutQLen	ifEntry.21	—
25	ifSpecific	ifEntry.22	RO

3.1.3 address translation グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	atTable	at.1	—
2	atEntry	atTable.1	—
3	atIfIndex	atEntry.1	RO
4	atPhysAddress	atEntry.2	RO
5	atNetAddress	atEntry.3	RO

3.1.4 ip グループ

ip グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipForwarding	ip.1	—
2	ipDefaultTTL	ip.2	RO
3	ipInReceives	ip.3	RO
4	ipInHdrErrors	ip.4	RO
5	ipInAddrErrors	ip.5	RO
6	ipForwDatagrams	ip.6	RO
7	ipInUnknownProtos	ip.7	RO
8	ipInDiscards	ip.8	RO
9	ipInDelivers	ip.9	RO
10	ipOutRequests	ip.10	RO
11	ipOutDiscards	ip.11	RO
12	ipOutNoRoutes	ip.12	RO
13	ipReasmTimeout	ip.13	RO
14	ipReasmReqds	ip.14	RO
15	ipReasmOKs	ip.15	RO
16	ipReasmFails	ip.16	RO
17	ipFragOKs	ip.17	RO
18	ipFragFails	ip.18	RO
19	ipFragCreates	ip.19	RO
20	ipRoutingDiscards	ip.23	RO

ipAddr グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipAddrTable	ip.20	—
2	ipAddrEntry	ipAddrTable.1	—
3	ipAdEntAddr	ipAddrEntry.1	RO
4	ipAdEntIfIndex	ipAddrEntry.2	RO
5	ipAdEntNetMask	ipAddrEntry.3	RO
6	ipAdEntBcastAddr	ipAddrEntry.4	RO
7	ipAdEntReasmMaxSize	ipAddrEntry.5	RO

ipRoute グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipRouteTable	ip.21	—
2	ipRouteEntry	ipRouteTable.1	—
3	ipRouteDest	ipRouteEntry.1	RO
4	ipRouteIfIndex	ipRouteEntry.2	RO
5	ipRouteMetric1	ipRouteEntry.3	RO
6	ipRouteMetric2	ipRouteEntry.4	RO
7	ipRouteMetric3	ipRouteEntry.5	RO
8	ipRouteMetric4	ipRouteEntry.6	RO
9	ipRouteNextHop	ipRouteEntry.7	RO
10	ipRouteType	ipRouteEntry.8	RO
11	ipRouteProto	ipRouteEntry.9	RO
12	ipRouteAge	ipRouteEntry.10	RO
13	ipRouteMask	ipRouteEntry.11	RO
14	ipRouteMetric5	ipRouteEntry.12	RO
15	ipRouteInfo	ipRouteEntry.13	RO

ipNetToMedia グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipNetToMediaTable	ip.22	—
2	ipNetToMediaEntry	ipNetToMediaTable.1	—
3	ipNetToMediaIfIndex	ipNetToMediaEntry.1	RO
4	ipNetToMediaPhysAddress	ipNetToMediaEntry.2	RO
5	ipNetToMediaNetAddress	ipNetToMediaEntry.3	RO
6	ipNetToMediaType	ipNetToMediaEntry.4	RO

3.1.5 icmp グループ

icmp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	icmpInMsgs	icmp.1	RO
2	icmpInErrors	icmp.2	RO
3	icmpInDestUnreachs	icmp.3	RO
4	icmpInTimeExcds	icmp.4	RO
5	icmpInParmProbs	icmp.5	RO
6	icmpInSrcQuenchs	icmp.6	RO
7	icmpInRedirects	icmp.7	RO
8	icmpInEchos	icmp.8	RO
9	icmpInEchoReps	icmp.9	RO
10	icmpInTimestamps	icmp.10	RO
11	icmpInTimestampReps	icmp.11	RO
12	icmpInAddrMasks	icmp.12	RO
13	icmpInAddrMaskReps	icmp.13	RO
14	icmpOutMsgs	icmp.14	RO
15	icmpOutErrors	icmp.15	RO
16	icmpOutDestUnreachs	icmp.16	RO
17	icmpOutTimeExcds	icmp.17	RO
18	icmpOutParmProbs	icmp.18	RO
19	icmpOutSrcQuenchs	icmp.19	RO
20	icmpOutRedirects	icmp.20	RO
21	icmpOutEchos	icmp.21	RO
22	icmpOutEchoReps	icmp.22	RO
23	icmpOutTimestamps	icmp.23	RO
24	icmpOutTimestampReps	icmp.24	RO
25	icmpOutAddrMasks	icmp.25	RO
26	icmpOutAddrMaskReps	icmp.26	RO

3.1.6 tcp グループ

tcp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	tcpRtoAlgorithm	tcp.1	RO
2	tcpRtoMin	tcp.2	RO
3	tcpRtoMax	tcp.3	RO
4	tcpMaxConn	tcp.4	RO
5	tcpActiveOpens	tcp.5	RO
6	tcpPassiveOpens	tcp.6	RO
7	tcpAttemptFails	tcp.7	RO
8	tcpEstabResets	tcp.8	RO
9	tcpCurrEstab	tcp.9	RO
10	tcpInSegs	tcp.10	RO
11	tcpOutSegs	tcp.11	RO
12	tcpRetransSegs	tcp.12	RO
13	tcpInErrs	tcp.14	RO
14	tcpOutRsts	tcp.15	RO

tcpConn グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	tcpConnTable	tcp.13	—
2	tcpConnEntry	tcpConnTable.1	—
3	tcpConnState	tcpConnEntry.1	RO
4	tcpConnLocalAddress	tcpConnEntry.2	RO
5	tcpConnLocalPort	tcpConnEntry.3	RO
6	tcpConnRemAddress	tcpConnEntry.4	RO
7	tcpConnRemPort	tcpConnEntry.5	RO

ipv6Tcp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipv6TcpConnTable	tcp.16	—
2	ipv6TcpConnEntry	ipv6TcpConnTable.1	—
3	ipv6TcpConnLocalAddress	ipv6TcpConnEntry.1	—
4	ipv6TcpConnLocalPort	ipv6TcpConnEntry.2	—
5	ipv6TcpConnRemAddress	ipv6TcpConnEntry.3	—
6	ipv6TcpConnRemPort	ipv6TcpConnEntry.4	—
7	ipv6TcpConnIfIndex	ipv6TcpConnEntry.5	—
8	ipv6TcpConnState	ipv6TcpConnEntry.6	RO

3.1.7 udp グループ

udp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	udpInDatagrams	udp.1	RO
2	udpNoPorts	udp.2	RO
3	udpInErrors	udp.3	RO
4	udpOutDatagrams	udp.4	RO

udpListener グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	udpTable	udp.5	—
2	udpEntry	udpTable.1	—
3	udpLocalAddress	udpEntry.1	RO
4	udpLocalPort	udpEntry.2	RO

ipv6Udp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipv6UdpTable	udp.6	—
2	ipv6UdpEntry	ipv6UdpTable.1	—
3	ipv6UdpLocalAddress	ipv6UdpEntry.1	—
4	ipv6UdpLocalPort	ipv6UdpEntry.2	—
5	ipv6UdpIfIndex	ipv6UdpEntry.3	RO

3.1.8 ppp グループ

pppLcp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	pppLinkStatusTable	pppLink.1	—
2	pppLinkStatusEntry	pppLinkStatusTable.1	—
3	pppLinkStatusPhysicalIndex	pppLinkStatusEntry.1	RO
4	pppLinkStatusBadAddresses	pppLinkStatusEntry.2	RO
5	pppLinkStatusBadControls	pppLinkStatusEntry.3	RO
6	pppLinkStatusPacketTooLongs	pppLinkStatusEntry.4	RO
7	pppLinkStatusBadFCSs	pppLinkStatusEntry.5	RO
8	pppLinkStatusLocalMRU	pppLinkStatusEntry.6	RO
9	pppLinkStatusRemoteMRU	pppLinkStatusEntry.7	RO
10	pppLinkStatusLocalToPeerACCMAP	pppLinkStatusEntry.8	RO
11	pppLinkStatusPeerToLocalACCMAP	pppLinkStatusEntry.9	RO
12	pppLinkStatusLocalToRemoteProtocolCompression	pppLinkStatusEntry.10	RO
13	pppLinkStatusRemoteToLocalProtocolCompression	pppLinkStatusEntry.11	RO
14	pppLinkStatusLocalToRemoteACCompression	pppLinkStatusEntry.12	RO
15	pppLinkStatusRemoteToLocalACCompression	pppLinkStatusEntry.13	RO
16	pppLinkStatusTransmitFcsSize	pppLinkStatusEntry.14	RO
17	pppLinkStatusReceiveFcsSize	pppLinkStatusEntry.15	RO
18	pppLinkConfigTable	pppLink.2	—
19	pppLinkConfigEntry	pppLinkConfigTable.1	—
20	pppLinkConfigInitialMRU	pppLinkConfigEntry.1	RO
21	pppLinkConfigReceiveACCMAP	pppLinkConfigEntry.2	RO
22	pppLinkConfigTransmitACCMAP	pppLinkConfigEntry.3	RO
23	pppLinkConfigMagicNumber	pppLinkConfigEntry.4	RO
24	pppLinkConfigFcsSize	pppLinkConfigEntry.5	RO

pppIp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	pppIpTable	pppIp.1	—
2	pppIpEntry	pppIpTable.1	—
3	pppIpOperStatus	pppIpEntry.1	RO
4	pppIpLocalToRemoteCompressionProtocol	pppIpEntry.2	RO
5	pppIpRemoteToLocalCompressionProtocol	pppIpEntry.3	RO
6	pppIpRemoteMaxSlotId	pppIpEntry.4	RO
7	pppIpLocalMaxSlotId	pppIpEntry.5	RO
8	pppIpConfigTable	pppIp.2	—
9	pppIpConfigEntry	pppIpConfigTable.1	—
10	pppIpConfigAdminStatus	pppIpConfigEntry.1	RO
11	pppIpConfigCompression	pppIpConfigEntry.2	RO

3.1.9 snmp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	snmplnPkts	snmp.1	RO
2	snmpOutPkts	snmp.2	RO
3	snmplnBadVersions	snmp.3	RO
4	snmplnBadCommunityNames	snmp.4	RO
5	snmplnBadCommunityUses	snmp.5	RO
6	snmplnASNParseErrs	snmp.6	RO
7	snmplnTooBigs	snmp.8	RO
8	snmplnNoSuchNames	snmp.9	RO
9	snmplnBadValues	snmp.10	RO
10	snmplnReadOnlyls	snmp.11	RO
11	snmplnGenErrs	snmp.12	RO
12	snmplnTotalReqVars	snmp.13	RO
13	snmplnTotalSetVars	snmp.14	RO
14	snmplnGetRequests	snmp.15	RO
15	snmplnGetNexts	snmp.16	RO
16	snmplnSetRequests	snmp.17	RO
17	snmplnGetResponses	snmp.18	RO
18	snmplnTraps	snmp.19	RO
19	snmpOutTooBigs	snmp.20	RO
20	snmpOutNoSuchNames	snmp.21	RO
21	snmpOutBadValues	snmp.22	RO
22	snmpOutGenErrs	snmp.24	RO
23	snmpOutGetRequests	snmp.25	RO
24	snmpOutGetNexts	snmp.26	RO
25	snmpOutSetRequests	snmp.27	RO
26	snmpOutGetResponses	snmp.28	RO
27	snmpOutTraps	snmp.29	RO
28	snmpEnableAuthenTraps	snmp.30	RO
29	snmpSilentDrops	snmp.31	RO

3.1.10 snmpEngine グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	snmpEngineID	snmpEngine.1	RO
2	snmpEngineBoots	snmpEngine.2	RO
3	snmpEngineTime	snmpEngine.3	RO
4	snmpEngineMaxMessageSize	snmpEngine.4	RO

3.1.11 usmUser グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	usmStatsUnsupportedSecLevels	usmStats.1	RO
2	usmStatsNotInTimeWindows	usmStats.2	RO
3	usmStatsUnknownUserNames	usmStats.3	RO
4	usmStatsUnknownEngineIDs	usmStats.4	RO
5	usmStatsWrongDigests	usmStats.5	RO
6	usmStatsDecryptionErrors	usmStats.6	RO
7	usmUserSpinLock	usmUser.1	RO
8	usmUserTable	usmUser.2	—
9	usmUserEntry	usmUserTable.1	—
10	usmUserEngineID	usmUserEntry.1	—
11	usmUserName	usmUserEntry.2	—
12	usmUserSecurityName	usmUserEntry.3	RO
13	usmUserCloneFrom	usmUserEntry.4	RO
14	usmUserAuthProtocol	usmUserEntry.5	RO
15	usmUserAuthKeyChange	usmUserEntry.6	RO
16	usmUserOwnAuthKeyChange	usmUserEntry.7	RO
17	usmUserPrivProtocol	usmUserEntry.8	RO
18	usmUserPrivKeyChange	usmUserEntry.9	RO
19	usmUserOwnPrivKeyChange	usmUserEntry.10	RO
20	usmUserPublic	usmUserEntry.11	RO
21	usmUserStorageType	usmUserEntry.12	RO
22	usmUserStatus	usmUserEntry.13	RO

3.1.12 vacmBasic グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	vacmContextTable	vacmMIBObjects.1	—
2	vacmContextEntry	vacmContextTable.1	—
3	vacmSecurityToGroupTable	vacmMIBObjects.2	—
4	vacmSecurityToGroupEntry	vacmSecurityToGroupTable.1	—
5	vacmSecurityModel	vacmSecurityToGroupEntry.1	—
6	vacmSecurityName	vacmSecurityToGroupEntry.2	—
7	vacmGroupName	vacmSecurityToGroupEntry.3	RO
8	vacmSecurityToGroupStorageType	vacmSecurityToGroupEntry.4	RO
9	vacmSecurityToGroupStatus	vacmSecurityToGroupEntry.5	RO
10	vacmAccessTable	vacmMIBObjects.4	—
11	vacmAccessEntry	vacmAccessTable.1	—
12	vacmAccessContextPrefix	vacmAccessEntry.1	—
13	vacmAccessSecurityModel	vacmAccessEntry.2	—
14	vacmAccessSecurityLevel	vacmAccessEntry.3	—
15	vacmAccessReadViewName	vacmAccessEntry.5	RO
16	vacmAccessWriteViewName	vacmAccessEntry.6	RO
17	vacmAccessStorageType	vacmAccessEntry.8	RO
18	vacmAccessStatus	vacmAccessEntry.9	RO
19	vacmViewSpinLock	vacmMIBViews.1	RO
20	vacmViewTreeFamilyTable	vacmMIBViews.2	—
21	vacmViewTreeFamilyEntry	vacmViewTreeFamilyTable.1	—
22	vacmViewTreeFamilyViewName	vacmViewTreeFamilyEntry.1	—
23	vacmViewTreeFamilySubtree	vacmViewTreeFamilyEntry.2	—
24	vacmViewTreeFamilyMask	vacmViewTreeFamilyEntry.3	RO
25	vacmViewTreeFamilyType	vacmViewTreeFamilyEntry.4	RO
26	vacmViewTreeFamilyStorageType	vacmViewTreeFamilyEntry.5	RO
27	vacmViewTreeFamilyStatus	vacmViewTreeFamilyEntry.6	RO

3.1.13 ospf グループ

ospfGeneral グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfRouterId	ospfGeneralGroup.1	RO
2	ospfAdminStat	ospfGeneralGroup.2	RO
3	ospfVersionNumber	ospfGeneralGroup.3	RO
4	ospfAreaBdrRtrStatus	ospfGeneralGroup.4	RO
5	ospfASBdrRtrStatus	ospfGeneralGroup.5	RO
6	ospfExternLsaCount	ospfGeneralGroup.6	RO
7	ospfExternLsaCksumSum	ospfGeneralGroup.7	RO
8	ospfTOSSupport	ospfGeneralGroup.8	RO
9	ospfOriginateNewLsas	ospfGeneralGroup.9	RO
10	ospfRxNewLsas	ospfGeneralGroup.10	RO
11	ospfExtLsdbLimit	ospfGeneralGroup.11	RO
12	ospfMulticastExtensions	ospfGeneralGroup.12	RO
13	ospfExitOverflowInterval	ospfGeneralGroup.13	RO
14	ospfDemandExtensions	ospfGeneralGroup.14	RO

ospfArea グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfAreaTable	ospf.2	—
2	ospfAreaEntry	ospfAreaTable.1	—
3	ospfAreald	ospfAreaEntry.1	RO
4	ospfAuthType	ospfAreaEntry.2	RO
5	ospfImportAsExtern	ospfAreaEntry.3	RO
6	ospfSpfRuns	ospfAreaEntry.4	RO
7	ospfAreaBdrRtrCount	ospfAreaEntry.5	RO
8	ospfAsBdrRtrCount	ospfAreaEntry.6	RO
9	ospfAreaLsaCount	ospfAreaEntry.7	RO
10	ospfAreaLsaCksumSum	ospfAreaEntry.8	RO
11	ospfAreaSummary	ospfAreaEntry.9	RO
12	ospfAreaStatus	ospfAreaEntry.10	RO

ospfStubArea グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfStubAreaTable	ospf.3	—
2	ospfStubAreaEntry	ospfStubAreaTable.1	—
3	ospfStubAreald	ospfStubAreaEntry.1	RO
4	ospfStubTOS	ospfStubAreaEntry.2	RO
5	ospfStubMetric	ospfStubAreaEntry.3	RO
6	ospfStubStatus	ospfStubAreaEntry.4	RO
7	ospfStubMetricType	ospfStubAreaEntry.5	RO

ospfLsdb グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfLsdbTable	ospf.4	—
2	ospfLsdbEntry	ospfLsdbTable.1	—
3	ospfLsdbArealId	ospfLsdbEntry.1	RO
4	ospfLsdbType	ospfLsdbEntry.2	RO
5	ospfLsdbLsid	ospfLsdbEntry.3	RO
6	ospfLsdbRouterId	ospfLsdbEntry.4	RO
7	ospfLsdbSequence	ospfLsdbEntry.5	RO
8	ospfLsdbAge	ospfLsdbEntry.6	RO
9	ospfLsdbChecksum	ospfLsdbEntry.7	RO
10	ospfLsdbAdvertisement	ospfLsdbEntry.8	RO

ospfAreaRange グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfAreaRangeTable	ospf.5	—
2	ospfAreaRangeEntry	ospfAreaRangeTable.1	—
3	ospfAreaRangeArealId	ospfAreaRangeEntry.1	RO
4	ospfAreaRangeNet	ospfAreaRangeEntry.2	RO
5	ospfAreaRangeMask	ospfAreaRangeEntry.3	RO
6	ospfAreaRangeStatus	ospfAreaRangeEntry.4	RO
7	ospfAreaRangeEffect	ospfAreaRangeEntry.5	RO

ospfHost グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfHostTable	ospf.6	—
2	ospfHostEntry	ospfHostTable.1	—
3	ospfHostIpAddress	ospfHostEntry.1	RO
4	ospfHostTOS	ospfHostEntry.2	RO
5	ospfHostMetric	ospfHostEntry.3	RO
6	ospfHostStatus	ospfHostEntry.4	RO
7	ospfHostArealID	ospfHostEntry.5	RO

ospflf グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospflfTable	ospf.7	—
2	ospflfEntry	ospflfTable.1	—
3	ospflfIpAddress	ospflfEntry.1	RO
4	ospfAddressLessIf	ospflfEntry.2	RO
5	ospflfAreald	ospflfEntry.3	RO
6	ospflfType	ospflfEntry.4	RO
7	ospflfAdminStat	ospflfEntry.5	RO
8	ospflfRtrPriority	ospflfEntry.6	RO
9	ospflfTransitDelay	ospflfEntry.7	RO
10	ospflfRetransInterval	ospflfEntry.8	RO
11	ospflfHelloInterval	ospflfEntry.9	RO
12	ospflfRtrDeadInterval	ospflfEntry.10	RO
13	ospflfPollInterval	ospflfEntry.11	RO
14	ospflfState	ospflfEntry.12	RO
15	ospflfDesignatedRouter	ospflfEntry.13	RO
16	ospflfBackupDesignatedRouter	ospflfEntry.14	RO
17	ospflfEvents	ospflfEntry.15	RO
18	ospflfAuthKey	ospflfEntry.16	RO
19	ospflfStatus	ospflfEntry.17	RO
20	ospflfMulticastForwarding	ospflfEntry.18	RO
21	ospflfDemand	ospflfEntry.19	RO
22	ospflfAuthType	ospflfEntry.20	RO

ospflfMetric グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospflfMetricTable	ospf.8	—
2	ospflfMetricEntry	ospflfMetricTable.1	—
3	ospflfMetricIpAddress	ospflfMetricEntry.1	RO
4	ospflfMetricAddressLessIf	ospflfMetricEntry.2	RO
5	ospflfMetricTOS	ospflfMetricEntry.3	RO
6	ospflfMetricValue	ospflfMetricEntry.4	RO
7	ospflfMetricStatus	ospflfMetricEntry.5	RO

ospfVirtIf グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfVirtIfTable	ospf.9	—
2	ospfVirtIfEntry	ospfVirtIfTable.1	—
3	ospfVirtIfAreald	ospfVirtIfEntry.1	RO
4	ospfVirtIfNeighbor	ospfVirtIfEntry.2	RO
5	ospfVirtIfTransitDelay	ospfVirtIfEntry.3	RO
6	ospfVirtIfRetransInterval	ospfVirtIfEntry.4	RO
7	ospfVirtIfHelloInterval	ospfVirtIfEntry.5	RO
8	ospfVirtIfRtrDeadInterval	ospfVirtIfEntry.6	RO
9	ospfVirtIfState	ospfVirtIfEntry.7	RO
10	ospfVirtIfEvents	ospfVirtIfEntry.8	RO
11	ospfVirtIfAuthKey	ospfVirtIfEntry.9	RO
12	ospfVirtIfStatus	ospfVirtIfEntry.10	RO
13	ospfVirtIfAuthType	ospfVirtIfEntry.11	RO

ospfNbr グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfNbrTable	ospf.10	—
2	ospfNbrEntry	ospfNbrTable.1	—
3	ospfNbrIpAddr	ospfNbrEntry.1	RO
4	ospfNbrAddressLessIndex	ospfNbrEntry.2	RO
5	ospfNbrRtrId	ospfNbrEntry.3	RO
6	ospfNbrOptions	ospfNbrEntry.4	RO
7	ospfNbrPriority	ospfNbrEntry.5	RO
8	ospfNbrState	ospfNbrEntry.6	RO
9	ospfNbrEvents	ospfNbrEntry.7	RO
10	ospfNbrLsRetransQLen	ospfNbrEntry.8	RO
11	ospfNbmaNbrStatus	ospfNbrEntry.9	RO
12	ospfNbmaNbrPermanence	ospfNbrEntry.10	RO
13	ospfNbrHelloSuppressed	ospfNbrEntry.11	RO

ospfVirtNbr グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfVirtNbrTable	ospf.11	—
2	ospfVirtNbrEntry	ospfVirtNbrTable.1	—
3	ospfVirtNbrArea	ospfVirtNbrEntry.1	RO
4	ospfVirtNbrRtrId	ospfVirtNbrEntry.2	RO
5	ospfVirtNbrIpAddr	ospfVirtNbrEntry.3	RO
6	ospfVirtNbrOptions	ospfVirtNbrEntry.4	RO
7	ospfVirtNbrState	ospfVirtNbrEntry.5	RO
8	ospfVirtNbrEvents	ospfVirtNbrEntry.6	RO
9	ospfVirtNbrLsRetransQLen	ospfVirtNbrEntry.7	RO
10	ospfVirtNbrHelloSuppressed	ospfVirtNbrEntry.8	RO

ospfExtLsdb グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfExtLsdbTable	ospf.12	—
2	ospfExtLsdbEntry	ospfExtLsdbTable.1	—
3	ospfExtLsdbType	ospfExtLsdbEntry.1	RO
4	ospfExtLsdbLsid	ospfExtLsdbEntry.2	RO
5	ospfExtLsdbRouterId	ospfExtLsdbEntry.3	RO
6	ospfExtLsdbSequence	ospfExtLsdbEntry.4	RO
7	ospfExtLsdbAge	ospfExtLsdbEntry.5	RO
8	ospfExtLsdbChecksum	ospfExtLsdbEntry.6	RO
9	ospfExtLsdbAdvertisement	ospfExtLsdbEntry.7	RO

ospfAreaAggregate グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfAreaAggregateTable	ospf.14	—
2	ospfAreaAggregateEntry	ospfAreaAggregateTable.1	—
3	ospfAreaAggregateAreaID	ospfAreaAggregateEntry.1	RO
4	ospfAreaAggregateLsdbType	ospfAreaAggregateEntry.2	RO
5	ospfAreaAggregateNet	ospfAreaAggregateEntry.3	RO
6	ospfAreaAggregateMask	ospfAreaAggregateEntry.4	RO
7	ospfAreaAggregateStatus	ospfAreaAggregateEntry.5	RO
8	ospfAreaAggregateEffect	ospfAreaAggregateEntry.6	RO

3.1.14 ospfv3 グループ

ospfv3General グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3RouterId	ospfv3GeneralGroup.1	RO
2	ospfv3AdminStat	ospfv3GeneralGroup.2	RO
3	ospfv3VersionNumber	ospfv3GeneralGroup.3	RO
4	ospfv3AreaBdrRtrStatus	ospfv3GeneralGroup.4	RO
5	ospfv3ASBdrRtrStatus	ospfv3GeneralGroup.5	RO
6	ospfv3AsScopeLsaCount	ospfv3GeneralGroup.6	RO
7	ospfv3AsScopeLsaCksumSum	ospfv3GeneralGroup.7	RO
8	ospfv3OriginateNewLsas	ospfv3GeneralGroup.8	RO
9	ospfv3RxNewLsas	ospfv3GeneralGroup.9	RO
10	ospfv3ExtAreaLsdbLimit	ospfv3GeneralGroup.10	RO
11	ospfv3ExitOverflowInterval	ospfv3GeneralGroup.12	RO
12	ospfv3DemandExtensions	ospfv3GeneralGroup.13	RO
13	ospfv3TrafficEngineeringSupport	ospfv3GeneralGroup.14	RO

ospfv3Area グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3AreaTable	ospfv3Objects.2	—
2	ospfv3AreaEntry	ospfv3AreaTable.1	—
3	ospfv3AreaId	ospfv3AreaEntry.1	—
4	ospfv3ImportAsExtern	ospfv3AreaEntry.2	RO
5	ospfv3SpfRuns	ospfv3AreaEntry.3	RO
6	ospfv3AreaBdrRtrCount	ospfv3AreaEntry.4	RO
7	ospfv3AsBdrRtrCount	ospfv3AreaEntry.5	RO
8	ospfv3AreaScopeLsaCount	ospfv3AreaEntry.6	RO
9	ospfv3AreaScopeLsaCksumSum	ospfv3AreaEntry.7	RO
10	ospfv3AreaSummary	ospfv3AreaEntry.8	RO
11	ospfv3AreaStatus	ospfv3AreaEntry.9	RO
12	ospfv3StubMetric	ospfv3AreaEntry.10	RO
13	ospfv3AreaNssaTranslatorRole	ospfv3AreaEntry.11	RO
14	ospfv3AreaNssaTranslatorState	ospfv3AreaEntry.12	RO
15	ospfv3AreaNssaTranslatorStabilityInterval	ospfv3AreaEntry.13	RO
16	ospfv3AreaNssaTranslatorEvents	ospfv3AreaEntry.14	RO

ospfv3AsLsdb グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3AsLsdbTable	ospfv3Objects.3	—
2	ospfv3AsLsdbEntry	ospfv3AsLsdbTable.1	—
3	ospfv3AsLsdbType	ospfv3AsLsdbEntry.1	—
4	ospfv3AsLsdbRouterId	ospfv3AsLsdbEntry.2	—
5	ospfv3AsLsdbLsid	ospfv3AsLsdbEntry.3	—
6	ospfv3AsLsdbSequence	ospfv3AsLsdbEntry.4	RO
7	ospfv3AsLsdbAge	ospfv3AsLsdbEntry.5	RO
8	ospfv3AsLsdbChecksum	ospfv3AsLsdbEntry.6	RO
9	ospfv3AsLsdbAdvertisement	ospfv3AsLsdbEntry.7	RO

ospfv3AreaLsdb グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3AreaLsdbTable	ospfv3Objects.4	—
2	ospfv3AreaLsdbEntry	ospfv3AreaLsdbTable.1	—
3	ospfv3AreaLsdbAreaId	ospfv3AreaLsdbEntry.1	—
4	ospfv3AreaLsdbType	ospfv3AreaLsdbEntry.2	—
5	ospfv3AreaLsdbRouterId	ospfv3AreaLsdbEntry.3	—
6	ospfv3AreaLsdbLsid	ospfv3AreaLsdbEntry.4	—
7	ospfv3AreaLsdbSequence	ospfv3AreaLsdbEntry.5	RO
8	ospfv3AreaLsdbAge	ospfv3AreaLsdbEntry.6	RO
9	ospfv3AreaLsdbChecksum	ospfv3AreaLsdbEntry.7	RO
10	ospfv3AreaLsdbAdvertisement	ospfv3AreaLsdbEntry.8	RO

ospfv3LinkLsdb グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3LinkLsdbTable	ospfv3Objects.5	—
2	ospfv3LinkLsdbEntry	ospfv3LinkLsdbTable.1	—
3	ospfv3LinkLsdbIfIndex	ospfv3LinkLsdbEntry.1	—
4	ospfv3LinkLsdbType	ospfv3LinkLsdbEntry.2	—
5	ospfv3LinkLsdbRouterId	ospfv3LinkLsdbEntry.3	—
6	ospfv3LinkLsdbLsid	ospfv3LinkLsdbEntry.4	—
7	ospfv3LinkLsdbSequence	ospfv3LinkLsdbEntry.5	RO
8	ospfv3LinkLsdbAge	ospfv3LinkLsdbEntry.6	RO
9	ospfv3LinkLsdbChecksum	ospfv3LinkLsdbEntry.7	RO
10	ospfv3LinkLsdbAdvertisement	ospfv3LinkLsdbEntry.8	RO

ospfv3If グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3IfTable	ospfv3Objects.7	—
2	ospfv3IfEntry	ospfv3IfTable.1	—
3	ospfv3IfIndex	ospfv3IfEntry.1	—
4	ospfv3IfAreaId	ospfv3IfEntry.2	RO
5	ospfv3IfType	ospfv3IfEntry.3	RO
6	ospfv3IfAdminStat	ospfv3IfEntry.4	RO
7	ospfv3IfRtrPriority	ospfv3IfEntry.5	RO
8	ospfv3IfTransitDelay	ospfv3IfEntry.6	RO
9	ospfv3IfRetransInterval	ospfv3IfEntry.7	RO
10	ospfv3IfHelloInterval	ospfv3IfEntry.8	RO
11	ospfv3IfRtrDeadInterval	ospfv3IfEntry.9	RO
12	ospfv3IfPollInterval	ospfv3IfEntry.10	RO
13	ospfv3IfState	ospfv3IfEntry.11	RO
14	ospfv3IfDesignatedRouter	ospfv3IfEntry.12	RO
15	ospfv3IfBackupDesignatedRouter	ospfv3IfEntry.14	RO
16	ospfv3IfEvents	ospfv3IfEntry.15	RO
17	ospfv3IfStatus	ospfv3IfEntry.17	RO
18	ospfv3IfMulticastForwarding	ospfv3IfEntry.18	RO
19	ospfv3IfDemand	ospfv3IfEntry.19	RO
20	ospfv3IfMetricValue	ospfv3IfEntry.20	RO
21	ospfv3IfLinkScopeLsaCount	ospfv3IfEntry.21	RO
22	ospfv3IfLinkLsaChecksumSum	ospfv3IfEntry.22	RO
23	ospfv3IfInstId	ospfv3IfEntry.23	RO

ospfv3VirtIf グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3VirtIfTable	ospfv3Objects.8	—
2	ospfv3VirtIfEntry	ospfv3VirtIfTable.1	—
3	ospfv3VirtIfAreald	ospfv3VirtIfEntry.1	—
4	ospfv3VirtIfNeighbor	ospfv3VirtIfEntry.2	—
5	ospfv3VirtIfIndex	ospfv3VirtIfEntry.3	RO
6	ospfv3VirtIfTransitDelay	ospfv3VirtIfEntry.4	RO
7	ospfv3VirtIfRetransInterval	ospfv3VirtIfEntry.5	RO
8	ospfv3VirtIfHelloInterval	ospfv3VirtIfEntry.6	RO
9	ospfv3VirtIfRtrDeadInterval	ospfv3VirtIfEntry.7	RO
10	ospfv3VirtIfState	ospfv3VirtIfEntry.8	RO
11	ospfv3VirtIfEvents	ospfv3VirtIfEntry.9	RO
12	ospfv3VirtIfStatus	ospfv3VirtIfEntry.10	RO
13	ospfv3VirtIfLinkScopeLsaCount	ospfv3VirtIfEntry.11	RO
14	ospfv3VirtIfLinkLsaCksumSum	ospfv3VirtIfEntry.12	RO

ospfv3Nbr グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3NbrTable	ospfv3Objects.9	—
2	ospfv3NbrEntry	ospfv3NbrTable.1	—
3	ospfv3NbrIfIndex	ospfv3NbrEntry.1	—
4	ospfv3NbrRtrId	ospfv3NbrEntry.2	—
5	ospfv3NbrAddressType	ospfv3NbrEntry.3	RO
6	ospfv3NbrAddress	ospfv3NbrEntry.4	RO
7	ospfv3NbrOptions	ospfv3NbrEntry.5	RO
8	ospfv3NbrPriority	ospfv3NbrEntry.6	RO
9	ospfv3NbrState	ospfv3NbrEntry.7	RO
10	ospfv3NbrEvents	ospfv3NbrEntry.8	RO
11	ospfv3NbrLsRetransQLen	ospfv3NbrEntry.9	RO
12	ospfv3NbrHelloSuppressed	ospfv3NbrEntry.10	RO
13	ospfv3NbrIfId	ospfv3NbrEntry.11	RO

ospfv3VirtNbr グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3VirtNbrTable	ospfv3Objects.11	—
2	ospfv3VirtNbrEntry	ospfv3VirtNbrTable.1	—
3	ospfv3VirtNbrArea	ospfv3VirtNbrEntry.1	—
4	ospfv3VirtNbrRtrId	ospfv3VirtNbrEntry.2	—
5	ospfv3VirtNbrIfIndex	ospfv3VirtNbrEntry.3	RO
6	ospfv3VirtNbrAddressType	ospfv3VirtNbrEntry.4	RO
7	ospfv3VirtNbrAddress	ospfv3VirtNbrEntry.5	RO
8	ospfv3VirtNbrOptions	ospfv3VirtNbrEntry.6	RO
9	ospfv3VirtNbrState	ospfv3VirtNbrEntry.7	RO
10	ospfv3VirtNbrEvents	ospfv3VirtNbrEntry.8	RO
11	ospfv3VirtNbrLsRetransQLen	ospfv3VirtNbrEntry.9	RO
12	ospfv3VirtNbrHelloSuppressed	ospfv3VirtNbrEntry.10	RO
13	ospfv3VirtNbrIfId	ospfv3VirtNbrEntry.11	RO

ospfv3AreaAggregate グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ospfv3AreaAggregateTable	ospfv3Objects.12	—
2	ospfv3AreaAggregateEntry	ospfv3AreaAggregateTable.1	—
3	ospfv3AreaAggregateAreaID	ospfv3AreaAggregateEntry.1	—
4	ospfv3AreaAggregateAreaLsdbType	ospfv3AreaAggregateEntry.2	—
5	ospfv3AreaAggregatePrefixType	ospfv3AreaAggregateEntry.4	—
6	ospfv3AreaAggregatePrefix	ospfv3AreaAggregateEntry.5	—
7	ospfv3AreaAggregatePrefixLength	ospfv3AreaAggregateEntry.6	—
8	ospfv3AreaAggregateStatus	ospfv3AreaAggregateEntry.7	RO
9	ospfv3AreaAggregateEffect	ospfv3AreaAggregateEntry.8	RO

3.1.15 bgp グループ

bgp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	bgpVersion	bgp.1	RO
2	bgpLocalAs	bgp.2	RO
3	bgpIdentifier	bgp.4	RO

bgpPeer グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	bgpPeerTable	bgp.3	—
2	bgpPeerEntry	bgpPeerTable.1	—
3	bgpPeerIdentifier	bgpPeerEntry.1	RO
4	bgpPeerState	bgpPeerEntry.2	RO
5	bgpPeerAdminStatus	bgpPeerEntry.3	RO
6	bgpPeerNegotiatedVersion	bgpPeerEntry.4	RO
7	bgpPeerLocalAddr	bgpPeerEntry.5	RO
8	bgpPeerLocalPort	bgpPeerEntry.6	RO
9	bgpPeerRemoteAddr	bgpPeerEntry.7	RO
10	bgpPeerRemotePort	bgpPeerEntry.8	RO
11	bgpPeerRemoteAs	bgpPeerEntry.9	RO
12	bgpPeerInUpdates	bgpPeerEntry.10	RO
13	bgpPeerOutUpdates	bgpPeerEntry.11	RO
14	bgpPeerInTotalMessages	bgpPeerEntry.12	RO
15	bgpPeerOutTotalMessages	bgpPeerEntry.13	RO
16	bgpPeerLastError	bgpPeerEntry.14	RO
17	bgpPeerFsmEstablishedTransitions	bgpPeerEntry.15	RO
18	bgpPeerFsmEstablishedTime	bgpPeerEntry.16	RO
19	bgpPeerConnectRetryInterval	bgpPeerEntry.17	RO
20	bgpPeerHoldTime	bgpPeerEntry.18	RO
21	bgpPeerKeepAlive	bgpPeerEntry.19	RO
22	bgpPeerHoldTimeConfigured	bgpPeerEntry.20	RO
23	bgpPeerKeepAliveConfigured	bgpPeerEntry.21	RO
24	bgpPeerMinASOriginationInterval	bgpPeerEntry.22	RO
25	bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval	bgpPeerEntry.23	RO
26	bgpPeerInUpdateElapsedTime	bgpPeerEntry.24	RO

bgp4PathAttr グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	bgp4PathAttrTable	bgp.6	—
2	bgp4PathAttrEntry	bgp4PathAttrTable.1	—
3	bgp4PathAttrPeer	bgp4PathAttrEntry.1	RO
4	bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen	bgp4PathAttrEntry.2	RO
5	bgp4PathAttrIpAddrPrefix	bgp4PathAttrEntry.3	RO
6	bgp4PathAttrOrigin	bgp4PathAttrEntry.4	RO
7	bgp4PathAttrASPathSegment	bgp4PathAttrEntry.5	RO
8	bgp4PathAttrNextHop	bgp4PathAttrEntry.6	RO
9	bgp4PathAttrMultiExitDisc	bgp4PathAttrEntry.7	RO
10	bgp4PathAttrLocalPref	bgp4PathAttrEntry.8	RO
11	bgp4PathAttrAtomicAggregate	bgp4PathAttrEntry.9	RO
12	bgp4PathAttrAggregatorAS	bgp4PathAttrEntry.10	RO
13	bgp4PathAttrAggregatorAddr	bgp4PathAttrEntry.11	RO
14	bgp4PathAttrCalcLocalPref	bgp4PathAttrEntry.12	RO
15	bgp4PathAttrBest	bgp4PathAttrEntry.13	RO
16	bgp4PathAttrUnknown	bgp4PathAttrEntry.14	RO

bgpM2PeerEntry グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	bgpM2PeerTable	bgpM2PeerData.1	—
2	bgpM2PeerEntry	bgpM2PeerTable.1	—
3	bgpM2PeerInstance	bgpM2PeerEntry.1	RO
4	bgpM2PeerIdentifier	bgpM2PeerEntry.2	RO
5	bgpM2PeerState	bgpM2PeerEntry.3	RO
6	bgpM2PeerStatus	bgpM2PeerEntry.4	RO
7	bgpM2PeerConfiguredVersion	bgpM2PeerEntry.5	RO
8	bgpM2PeerNegotiatedVersion	bgpM2PeerEntry.6	RO
9	bgpM2PeerLocalAddrType	bgpM2PeerEntry.7	RO
10	bgpM2PeerLocalAddr	bgpM2PeerEntry.8	RO
11	bgpM2PeerLocalPort	bgpM2PeerEntry.9	RO
12	bgpM2PeerLocalAs	bgpM2PeerEntry.10	RO
13	bgpM2PeerRemoteAddrType	bgpM2PeerEntry.11	RO
14	bgpM2PeerRemoteAddr	bgpM2PeerEntry.12	RO
15	bgpM2PeerRemotePort	bgpM2PeerEntry.13	RO
16	bgpM2PeerRemoteAs	bgpM2PeerEntry.14	RO
17	bgpM2PeerIndex	bgpM2PeerEntry.15	RO

bgpM2PeerError グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	bgpM2PeerErrorsTable	bgpM2PeerErrors.1	—
2	bgpM2PeerErrorsEntry	bgpM2PeerErrorsTable.1	—
3	bgpM2PeerLastErrorReceived	bgpM2PeerErrorsEntry.1	RO
4	bgpM2PeerLastErrorSent	bgpM2PeerErrorsEntry.2	RO
5	bgpM2PeerLastErrorReceivedTime	bgpM2PeerErrorsEntry.3	RO
6	bgpM2PeerLastErrorSentTime	bgpM2PeerErrorsEntry.4	RO
7	bgpM2PeerLastErrorReceivedText	bgpM2PeerErrorsEntry.5	RO
8	bgpM2PeerLastErrorSentText	bgpM2PeerErrorsEntry.6	RO
9	bgpM2PeerLastErrorReceivedData	bgpM2PeerErrorsEntry.7	RO
10	bgpM2PeerLastErrorSentData	bgpM2PeerErrorsEntry.8	RO

3.1.16 bgpM2 グループ

bgpM2Peer グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	bgpM2PeerTable	bgpM2PeerData.1	—
2	bgpM2PeerEntry	bgpM2PeerTable.1	—
3	bgpM2PeerInstance	bgpM2PeerEntry.1	RO
4	bgpM2PeerIdentifier	bgpM2PeerEntry.2	RO
5	bgpM2PeerState	bgpM2PeerEntry.3	RO
6	bgpM2PeerStatus	bgpM2PeerEntry.4	RO
7	bgpM2PeerConfiguredVersion	bgpM2PeerEntry.5	RO
8	bgpM2PeerNegotiatedVersion	bgpM2PeerEntry.6	RO
9	bgpM2PeerLocalAddrType	bgpM2PeerEntry.7	RO
10	bgpM2PeerLocalAddr	bgpM2PeerEntry.8	RO
11	bgpM2PeerLocalPort	bgpM2PeerEntry.9	RO
12	bgpM2PeerLocalAs	bgpM2PeerEntry.10	RO
13	bgpM2PeerRemoteAddrType	bgpM2PeerEntry.11	RO
14	bgpM2PeerRemoteAddr	bgpM2PeerEntry.12	RO
15	bgpM2PeerRemotePort	bgpM2PeerEntry.13	RO
16	bgpM2PeerRemoteAs	bgpM2PeerEntry.14	RO
17	bgpM2PeerIndex	bgpM2PeerEntry.15	RO

bgpM2PeerErrors グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	bgpM2PeerErrorsTable	bgpM2PeerErrors.1	—
2	bgpM2PeerErrorsEntry	bgpM2PeerErrorsTable.1	—
3	bgpM2PeerLastErrorReceived	bgpM2PeerErrorsEntry.1	RO
4	bgpM2PeerLastErrorSent	bgpM2PeerErrorsEntry.2	RO
5	bgpM2PeerLastErrorReceivedTime	bgpM2PeerErrorsEntry.3	RO
6	bgpM2PeerLastErrorSentTime	bgpM2PeerErrorsEntry.4	RO
7	bgpM2PeerLastErrorReceivedText	bgpM2PeerErrorsEntry.5	RO
8	bgpM2PeerLastErrorSentText	bgpM2PeerErrorsEntry.6	RO
9	bgpM2PeerLastErrorReceivedData	bgpM2PeerErrorsEntry.7	RO
10	bgpM2PeerLastErrorSentData	bgpM2PeerErrorsEntry.8	RO

3.1.17 rip2 グループ

rip2Globals グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	rip2GlobalRouteChanges	rip2Globals.1	RO
2	rip2GlobalQueries	rip2Globals.2	RO

rip2IfStat グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	rip2IfStatTable	rip2.2	—
2	rip2IfStatEntry	rip2IfStatTable.1	—
3	rip2IfStatAddress	rip2IfStatEntry.1	RO
4	rip2IfStatRcvBadPackets	rip2IfStatEntry.2	RO
5	rip2IfStatRcvBadRoutes	rip2IfStatEntry.3	RO
6	rip2IfStatSentUpdates	rip2IfStatEntry.4	RO
7	rip2IfStatStatus	rip2IfStatEntry.5	RO

rip2IfConf グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	rip2IfConfTable	rip2.3	—
2	rip2IfConfEntry	rip2IfConfTable.1	—
3	rip2IfConfAddress	rip2IfConfEntry.1	RO
4	rip2IfConfDomain	rip2IfConfEntry.2	RO
5	rip2IfConfAuthType	rip2IfConfEntry.3	RO
6	rip2IfConfSend	rip2IfConfEntry.5	RO
7	rip2IfConfReceive	rip2IfConfEntry.6	RO
8	rip2IfConfDefaultMetric	rip2IfConfEntry.7	RO
9	rip2IfConfStatus	rip2IfConfEntry.8	RO
10	rip2IfConfSrcAddress	rip2IfConfEntry.9	RO

rip2Peer グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	rip2PeerTable	rip2.4	—
2	rip2PeerEntry	rip2PeerTable.1	—
3	rip2PeerAddress	rip2PeerEntry.1	RO
4	rip2PeerDomain	rip2PeerEntry.2	RO
5	rip2PeerLastUpdate	rip2PeerEntry.3	RO
6	rip2PeerVersion	rip2PeerEntry.4	RO
7	rip2PeerRcvBadPackets	rip2PeerEntry.5	RO
8	rip2PeerRcvBadRoutes	rip2PeerEntry.6	RO

3.1.18 ifMIB グループ

参照 本装置の ifIndex の割り当てについては、マニュアル「機能説明書」を参照してください。

ifX グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ifXTable	ifMIBObjects.1	—
2	ifXEntry	ifXTable.1	—
3	ifName	ifXEntry.1	RO
4	ifInMulticastPkts	ifXEntry.2	RO
5	ifInBroadcastPkts	ifXEntry.3	RO
6	ifOutMulticastPkts	ifXEntry.4	RO
7	ifOutBroadcastPkts	ifXEntry.5	RO
8	ifHCInOctets	ifXEntry.6	RO
9	ifHCInUcastPkts	ifXEntry.7	RO
10	ifHCInMulticastPkts	ifXEntry.8	RO
11	ifHCInBroadcastPkts	ifXEntry.9	RO
12	ifHCOctets	ifXEntry.10	RO
13	ifHCOOutUcastPkts	ifXEntry.11	RO
14	ifHCOOutMulticastPkts	ifXEntry.12	RO
15	ifHCOOutBroadcastPkts	ifXEntry.13	RO
16	ifLinkUpDownTrapEnable	ifXEntry.14	RO
17	ifHighSpeed	ifXEntry.15	RO
18	ifPromiscuousMode	ifXEntry.16	RO
19	ifConnectorPresent	ifXEntry.17	RO
20	ifAlias	ifXEntry.18	RO
21	ifCounterDiscontinuityTime	ifXEntry.19	RO

3.1.19 vrrpMIB グループ

vrrpOper グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	vrrpNodeVersion	vrrpOperations.1	RO
2	vrrpNotificationCntl	vrrpOperations.2	RO
3	vrrpOperTable	vrrpOperations.3	—
4	vrrpOperEntry	vrrpOperTable.1	—
5	vrrpOperVrld	vrrpOperEntry.1	—
6	vrrpOperVirtualMacAddr	vrrpOperEntry.2	RO
7	vrrpOperState	vrrpOperEntry.3	RO
8	vrrpOperAdminState	vrrpOperEntry.4	RO
9	vrrpOperPriority	vrrpOperEntry.5	RO
10	vrrpOperIpAddrCount	vrrpOperEntry.6	RO
11	vrrpOperMasterIpAddr	vrrpOperEntry.7	RO
12	vrrpOperPrimaryIpAddr	vrrpOperEntry.8	RO
13	vrrpOperAuthType	vrrpOperEntry.9	RO
14	vrrpOperAuthKey	vrrpOperEntry.10	RO
15	vrrpOperAdvertisementInterval	vrrpOperEntry.11	RO
16	vrrpOperPreemptMode	vrrpOperEntry.12	RO
17	vrrpOperVirtualRouterUpTime	vrrpOperEntry.13	RO
18	vrrpOperProtocol	vrrpOperEntry.14	RO
19	vrrpOperRowStatus	vrrpOperEntry.15	RO
20	vrrpAssolpAddrTable	vrrpOperations.4	—
21	vrrpAssolpAddrEntry	vrrpAssolpAddrTable.1	—
22	vrrpAssolpAddr	vrrpAssolpAddrEntry.1	—
23	vrrpAssolpAddrRowStatus	vrrpAssolpAddrEntry.2	RO

vrrpOperations グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	vrrpOperationsTable	vrrpOperations.7	—
2	vrrpOperationsEntry	vrrpOperationsTable.1	—
3	vrrpOperationsInetAddrType	vrrpOperationsEntry.1	—
4	vrrpOperationsVrld	vrrpOperationsEntry.2	—
5	vrrpOperationsVirtualMacAddr	vrrpOperationsEntry.3	RO
6	vrrpOperationsState	vrrpOperationsEntry.4	RO
7	vrrpOperationsPriority	vrrpOperationsEntry.5	RO
8	vrrpOperationsAddrCount	vrrpOperationsEntry.6	RO
9	vrrpOperationsMasterIpAddr	vrrpOperationsEntry.7	RO
10	vrrpOperationsPrimaryIpAddr	vrrpOperationsEntry.8	RO
11	vrrpOperationsAdvInterval	vrrpOperationsEntry.9	RO
12	vrrpOperationsPreemptMode	vrrpOperationsEntry.10	RO
13	vrrpOperationsAcceptMode	vrrpOperationsEntry.11	RO
14	vrrpOperationsUpTime	vrrpOperationsEntry.12	RO
15	vrrpOperationsStorageType	vrrpOperationsEntry.13	RO
16	vrrpOperationsRowStatus	vrrpOperationsEntry.14	RO
17	vrrpAssociatedIpAddrTable	vrrpOperations.8	—
18	vrrpAssociatedIpAddrEntry	vrrpAssociatedIpAddrTable.1	—
19	vrrpAssociatedIpAddr	vrrpAssociatedIpAddrEntry.1	—
20	vrrpAssociatedStorageType	vrrpAssociatedIpAddrEntry.2	RO
21	vrrpAssociatedIpAddrRowStatus	vrrpAssociatedIpAddrEntry.3	RO
22	vrrpTrapNewMasterCntl	vrrpOperations.11	RO
23	vrrpTrapProtoErrorCntl	vrrpOperations.12	RO

vrrpStats グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	vrrpRouterChecksumErrors	vrrpStatistics.1	RO
2	vrrpRouterVersionErrors	vrrpStatistics.2	RO
3	vrrpRouterVrldErrors	vrrpStatistics.3	RO
4	vrrpRouterStatsTable	vrrpStatistics.4	—
5	vrrpRouterStatsEntry	vrrpRouterStatsTable.1	—
6	vrrpStatsBecomeMaster	vrrpRouterStatsEntry.1	RO
7	vrrpStatsAdvertiseRcvd	vrrpRouterStatsEntry.2	RO
8	vrrpStatsAdvertiseIntervalErrors	vrrpRouterStatsEntry.3	RO
9	vrrpStatsAuthFailures	vrrpRouterStatsEntry.4	RO
10	vrrpStatsIpTtlErrors	vrrpRouterStatsEntry.5	RO
11	vrrpStatsPriorityZeroPktsRcvd	vrrpRouterStatsEntry.6	RO
12	vrrpStatsPriorityZeroPktsSent	vrrpRouterStatsEntry.7	RO
13	vrrpStatsInvalidTypePktsRcvd	vrrpRouterStatsEntry.8	RO
14	vrrpStatsAddressListErrors	vrrpRouterStatsEntry.9	RO
15	vrrpStatsInvalidAuthType	vrrpRouterStatsEntry.10	RO
16	vrrpStatsAuthTypeMismatch	vrrpRouterStatsEntry.11	RO
17	vrrpStatsPacketLengthErrors	vrrpRouterStatsEntry.12	RO

vrrpStatistics グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	vrrpRouterStatisticsTable	vrrpStatistics.5	—
2	vrrpRouterStatisticsEntry	vrrpRouterStatisticsTable.1	—
3	vrrpStatisticsMasterTransitions	vrrpRouterStatisticsEntry.1	RO
4	vrrpStatisticsRcvdAdvertisements	vrrpRouterStatisticsEntry.2	RO
5	vrrpStatisticsAdvIntervalErrors	vrrpRouterStatisticsEntry.3	RO
6	vrrpStatisticsIpTtlErrors	vrrpRouterStatisticsEntry.4	RO
7	vrrpStatisticsRcvdPriZeroPackets	vrrpRouterStatisticsEntry.5	RO
8	vrrpStatisticsSentPriZeroPackets	vrrpRouterStatisticsEntry.6	RO
9	vrrpStatisticsRcvdInvalidTypePkts	vrrpRouterStatisticsEntry.7	RO
10	vrrpStatisticsAddressListErrors	vrrpRouterStatisticsEntry.8	RO
11	vrrpStatisticsPacketLengthErrors	vrrpRouterStatisticsEntry.9	RO
12	vrrpStatisticsRcvdInvalidAuthentications	vrrpRouterStatisticsEntry.10	RO
13	vrrpStatisticsDiscontinuityTime	vrrpRouterStatisticsEntry.11	RO
14	vrrpStatisticsRefreshRate	vrrpRouterStatisticsEntry.12	RO

3.1.20 ipv6 グループ

ipv6General グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipv6Forwarding	ipv6MIBObjects.1	RO
2	ipv6DefaultHopLimit	ipv6MIBObjects.2	RO
3	ipv6Interfaces	ipv6MIBObjects.3	RO
4	ipv6IfTableLastChange	ipv6MIBObjects.4	RO
5	ipv6IfTable	ipv6MIBObjects.5	—
6	ipv6IfEntry	ipv6IfTable.1	—
7	ipv6IfIndex	ipv6IfEntry.1	—
8	ipv6IfDescr	ipv6IfEntry.2	RO
9	ipv6IfLowerLayer	ipv6IfEntry.3	RO
10	ipv6IfEffectiveMtu	ipv6IfEntry.4	RO
11	ipv6IfReasmMaxSize	ipv6IfEntry.5	RO
12	ipv6IfIdentifier	ipv6IfEntry.6	RO
13	ipv6IfIdentifierLength	ipv6IfEntry.7	RO
14	ipv6IfPhysicalAddress	ipv6IfEntry.8	RO
15	ipv6IfAdminStatus	ipv6IfEntry.9	RO
16	ipv6IfOperStatus	ipv6IfEntry.10	RO
17	ipv6IfLastChange	ipv6IfEntry.11	RO
18	ipv6IfStatsTable	ipv6MIBObjects.6	—
19	ipv6IfStatsEntry	ipv6IfStatsTable.1	—
20	ipv6IfStatsInReceives	ipv6IfStatsEntry.1	RO
21	ipv6IfStatsInHdrErrors	ipv6IfStatsEntry.2	RO
22	ipv6IfStatsInTooBigErrors	ipv6IfStatsEntry.3	RO
23	ipv6IfStatsInNoRoutes	ipv6IfStatsEntry.4	RO
24	ipv6IfStatsInAddrErrors	ipv6IfStatsEntry.5	RO
25	ipv6IfStatsInUnknownProtos	ipv6IfStatsEntry.6	RO
26	ipv6IfStatsInTruncatedPkts	ipv6IfStatsEntry.7	RO
27	ipv6IfStatsInDiscards	ipv6IfStatsEntry.8	RO
28	ipv6IfStatsInDelivers	ipv6IfStatsEntry.9	RO
29	ipv6IfStatsOutForwDatagrams	ipv6IfStatsEntry.10	RO
30	ipv6IfStatsOutRequests	ipv6IfStatsEntry.11	RO
31	ipv6IfStatsOutDiscards	ipv6IfStatsEntry.12	RO
32	ipv6IfStatsOutFragOKs	ipv6IfStatsEntry.13	RO
33	ipv6IfStatsOutFragFails	ipv6IfStatsEntry.14	RO
34	ipv6IfStatsOutFragCreates	ipv6IfStatsEntry.15	RO
35	ipv6IfStatsReasmReqds	ipv6IfStatsEntry.16	RO
36	ipv6IfStatsReasmOKs	ipv6IfStatsEntry.17	RO
37	ipv6IfStatsReasmFails	ipv6IfStatsEntry.18	RO
38	ipv6IfStatsInMcastPkts	ipv6IfStatsEntry.19	RO
39	ipv6IfStatsOutMcastPkts	ipv6IfStatsEntry.20	RO
40	ipv6AddrTable	ipv6MIBObjects.8	—
41	ipv6AddrEntry	ipv6AddrTable.1	—
42	ipv6AddrAddress	ipv6AddrEntry.1	—
43	ipv6AddrPfxLength	ipv6AddrEntry.2	RO
44	ipv6AddrType	ipv6AddrEntry.3	RO
45	ipv6AddrAnycastFlag	ipv6AddrEntry.4	RO
46	ipv6AddrStatus	ipv6AddrEntry.5	RO
47	ipv6NetToMediaTable	ipv6MIBObjects.12	—
48	ipv6NetToMediaEntry	ipv6NetToMediaTable.1	—
49	ipv6NetToMediaNetAddress	ipv6NetToMediaEntry.1	—
50	ipv6NetToMediaPhysAddress	ipv6NetToMediaEntry.2	RO
51	ipv6NetToMediaType	ipv6NetToMediaEntry.3	RO
52	ipv6IfNetToMediaState	ipv6NetToMediaEntry.4	RO
53	ipv6IfNetToMediaLastUpdated	ipv6NetToMediaEntry.5	RO
54	ipv6NetToMediaValid	ipv6NetToMediaEntry.6	RO

3.1.21 ipv6lcmp グループ

ipv6lcmp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipv6lcmpTable	ipv6lcmpMIBObjects.1	—
2	ipv6lcmpEntry	ipv6lcmpTable.1	—
3	ipv6lcmpInMsgs	ipv6lcmpEntry.1	RO
4	ipv6lcmpInErrors	ipv6lcmpEntry.2	RO
5	ipv6lcmpInDestUnreachs	ipv6lcmpEntry.3	RO
6	ipv6lcmpInAdminProhibs	ipv6lcmpEntry.4	RO
7	ipv6lcmpInTimeExcds	ipv6lcmpEntry.5	RO
8	ipv6lcmpInParmProblems	ipv6lcmpEntry.6	RO
9	ipv6lcmpInPktTooBigs	ipv6lcmpEntry.7	RO
10	ipv6lcmpInEchos	ipv6lcmpEntry.8	RO
11	ipv6lcmpInEchoReplies	ipv6lcmpEntry.9	RO
12	ipv6lcmpInRouterSolicits	ipv6lcmpEntry.10	RO
13	ipv6lcmpInRouterAdvertisements	ipv6lcmpEntry.11	RO
14	ipv6lcmpInNeighborSolicits	ipv6lcmpEntry.12	RO
15	ipv6lcmpInNeighborAdvertisements	ipv6lcmpEntry.13	RO
16	ipv6lcmpInRedirects	ipv6lcmpEntry.14	RO
17	ipv6lcmpInGroupMembQueries	ipv6lcmpEntry.15	RO
18	ipv6lcmpInGroupMembResponses	ipv6lcmpEntry.16	RO
19	ipv6lcmpInGroupMembReductions	ipv6lcmpEntry.17	RO
20	ipv6lcmpOutMsgs	ipv6lcmpEntry.18	RO
21	ipv6lcmpOutErrors	ipv6lcmpEntry.19	RO
22	ipv6lcmpOutDestUnreachs	ipv6lcmpEntry.20	RO
23	ipv6lcmpOutAdminProhibs	ipv6lcmpEntry.21	RO
24	ipv6lcmpOutTimeExcds	ipv6lcmpEntry.22	RO
25	ipv6lcmpOutParmProblems	ipv6lcmpEntry.23	RO
26	ipv6lcmpOutPktTooBigs	ipv6lcmpEntry.24	RO
27	ipv6lcmpOutEchos	ipv6lcmpEntry.25	RO
28	ipv6lcmpOutEchoReplies	ipv6lcmpEntry.26	RO
29	ipv6lcmpOutRouterSolicits	ipv6lcmpEntry.27	RO
30	ipv6lcmpOutRouterAdvertisements	ipv6lcmpEntry.28	RO
31	ipv6lcmpOutNeighborSolicits	ipv6lcmpEntry.29	RO
32	ipv6lcmpOutNeighborAdvertisements	ipv6lcmpEntry.30	RO
33	ipv6lcmpOutRedirects	ipv6lcmpEntry.31	RO
34	ipv6lcmpOutGroupMembQueries	ipv6lcmpEntry.32	RO
35	ipv6lcmpOutGroupMembResponses	ipv6lcmpEntry.33	RO
36	ipv6lcmpOutGroupMembReductions	ipv6lcmpEntry.34	RO

3.2 古河拡張 MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は、以下のようになります。

RO : MIB 読み出しのみ可

RW : MIB 読み出しおよび MIB 書き込み可

— : MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可

3.2.1 infMgtAuth グループ

infMgtAuth グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infMgtAuthTable	infMgtAuthObjects.1	—
2	infMgtAuthEntry	infMgtAuthTable.1	—
3	infMgtAuthIndex	infMgtAuthEntry.1	—
4	infMgtAuthServiceName	infMgtAuthEntry.2	RO
5	infMgtAuthConnections	infMgtAuthEntry.3	RO
6	infMgtAuthFails	infMgtAuthEntry.4	RO
7	infMgtAuthTrapEnable	infMgtAuthEntry.5	RO

3.2.2 infMgtIpSecMIB グループ

IpSecGlobalStatistics グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	imlkeGlobalSaLimit	imlkeGlobalStats.1	RO
2	imlkeGlobalSaStatus	imlkeGlobalStats.2	RO
3	imlkeGlobalSaCurrentInstances	imlkeGlobalStats.3	RO
4	imlkeGlobalSaPeakInstances	imlkeGlobalStats.4	RO
5	imlkeGlobalSaThresholdExceeds	imlkeGlobalStats.5	RO
6	imlkeGlobalSaThresholdRecoverys	imlkeGlobalStats.6	RO
7	imlkeGlobalSaGlobalLimitFails	imlkeGlobalStats.7	RO
8	imlkeGlobalInPkts	imlkeGlobalStats.8	RO
9	imlkeGlobalInErrPkts	imlkeGlobalStats.9	RO
10	imlkeGlobalOutPkts	imlkeGlobalStats.10	RO
11	imlkeGlobalOutErrPkts	imlkeGlobalStats.11	RO
12	imlkeGlobalXauthSuccesses	imlkeGlobalStats.12	RO
13	imlkeGlobalXauthFailures	imlkeGlobalStats.13	RO
14	imlkeGlobalXauthErrors	imlkeGlobalStats.14	RO
15	imlkeGlobalConfigSuccesses	imlkeGlobalStats.15	RO
16	imlkeGlobalConfigFailures	imlkeGlobalStats.16	RO
17	imlkeGlobalConfigErrors	imlkeGlobalStats.17	RO
18	imlkeGlobalIP1NegActives	imlkeGlobalStats.18	RO
19	imlkeGlobalIP1NegSuccesses	imlkeGlobalStats.19	RO
20	imlkeGlobalIP1NegFails	imlkeGlobalStats.20	RO
21	imlkeGlobalIP2NegSuccesses	imlkeGlobalStats.21	RO
22	imlkeGlobalIP2NegFails	imlkeGlobalStats.22	RO
23	imlkeGlobalIP2Rekeys	imlkeGlobalStats.23	RO
24	imlkeGlobalRadiusRequests	imlkeGlobalStats.24	RO
25	imlkeGlobalRadiusFails	imlkeGlobalStats.25	RO
26	imlkeGlobalRadiusErrors	imlkeGlobalStats.26	RO
27	imlpSecGlobalInSaLimit	imlpSecGlobalStats.1	RO
28	imlpSecGlobalInSaStatus	imlpSecGlobalStats.2	RO
29	imlpSecGlobalInSaCurrentInstances	imlpSecGlobalStats.3	RO
30	imlpSecGlobalInSaPeakInstances	imlpSecGlobalStats.4	RO
31	imlpSecGlobalInSaThresholdExceeds	imlpSecGlobalStats.5	RO

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
32	impSecGlobalInSaThresholdRecovery	impSecGlobalStats.6	RO
33	impSecGlobalInSaGlobalLimitFails	impSecGlobalStats.7	RO
34	impSecGlobalInOctets	impSecGlobalStats.8	RO
35	impSecGlobalHcInOctets	impSecGlobalStats.9	RO
36	impSecGlobalInPkts	impSecGlobalStats.10	RO
37	impSecGlobalInFragDropPkts	impSecGlobalStats.11	RO
38	impSecGlobalInDecryptFailPkts	impSecGlobalStats.12	RO
39	impSecGlobalInAuthFailPkts	impSecGlobalStats.13	RO
40	impSecGlobalInSpiFailPkts	impSecGlobalStats.14	RO
41	impSecGlobalInReplayFailPkts	impSecGlobalStats.15	RO
42	impSecGlobalInRuleFailPkts	impSecGlobalStats.16	RO
43	impSecGlobalOutSaSaLimit	impSecGlobalStats.17	RO
44	impSecGlobalOutSaStatus	impSecGlobalStats.18	RO
45	impSecGlobalOutSaCurrentInstances	impSecGlobalStats.19	RO
46	impSecGlobalOutSaPeakInstances	impSecGlobalStats.20	RO
47	impSecGlobalOutSaThresholdExceeds	impSecGlobalStats.21	RO
48	impSecGlobalOutSaThresholdRecovery	impSecGlobalStats.22	RO
49	impSecGlobalOutSaGlobalLimitFails	impSecGlobalStats.23	RO
50	impSecGlobalOutOctets	impSecGlobalStats.24	RO
51	impSecGlobalHcOutOctets	impSecGlobalStats.25	RO
52	impSecGlobalOutPkts	impSecGlobalStats.26	RO
53	impSecGlobalOutNoSaFailPkts	impSecGlobalStats.27	RO
54	impSecGlobalOutEncryptFailPkts	impSecGlobalStats.28	RO
55	impSecGlobalOutFragPkts	impSecGlobalStats.29	RO
56	impSecGlobalOutErrPkts	impSecGlobalStats.30	RO
57	impSecGlobalSessionLimit	imSessionGlobalStats.1	RO
58	impSecGlobalSessionStatus	imSessionGlobalStats.2	RO
59	impSecGlobalSessionCurrentInstances	imSessionGlobalStats.3	RO
60	impSecGlobalSessionPeakInstances	imSessionGlobalStats.4	RO
61	impSecGlobalSessionThresholdExceeds	imSessionGlobalStats.5	RO
62	impSecGlobalSessionThresholdRecovery	imSessionGlobalStats.6	RO
63	impSecGlobalSessionGlobalLimitFails	imSessionGlobalStats.7	RO
64	impSecGlobalSessions	imSessionGlobalStats.8	RO
65	impSecGlobalSessionActiveTime	imSessionGlobalStats.9	RO

IpSecTunnelStatistics グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	impSecTunlkeTable	impSecTunnelStatus.1	—
2	impSecTunlkeEntry	impSecTunlkeTable.1	—
3	impSecTunlkeIndex	impSecTunlkeEntry.1	—
4	impSecTunlkeTunName	impSecTunlkeEntry.2	RO
5	impSecTunlkeDescription	impSecTunlkeEntry.3	RO
6	impSecTunlkeVrfName	impSecTunlkeEntry.4	RO
7	impSecTunlkeSaLimit	impSecTunlkeEntry.5	RO
8	impSecTunlkeSaStatus	impSecTunlkeEntry.6	RO
9	impSecTunlkeCurrentInstances	impSecTunlkeEntry.7	RO
10	impSecTunlkeSaPeakInstances	impSecTunlkeEntry.8	RO
11	impSecTunlkeSaThresholdExceeds	impSecTunlkeEntry.9	RO
12	impSecTunlkeSaThresholdRecovery	impSecTunlkeEntry.10	RO
13	impSecTunlkeSaGlobalLimitFails	impSecTunlkeEntry.11	RO
14	impSecTunlkeSaTunnelLimitFails	impSecTunlkeEntry.12	RO
15	impSecTunlkeInPkts	impSecTunlkeEntry.13	RO
16	impSecTunlkeInErrPkts	impSecTunlkeEntry.14	RO
17	impSecTunlkeOutPkts	impSecTunlkeEntry.15	RO
18	impSecTunlkeOutErrPkts	impSecTunlkeEntry.16	RO
19	impSecTunlkeXauthSuccesses	impSecTunlkeEntry.17	RO
20	impSecTunlkeXauthFailures	impSecTunlkeEntry.18	RO
21	impSecTunlkeXauthErrors	impSecTunlkeEntry.19	RO
22	impSecTunlkeConfigSuccesses	impSecTunlkeEntry.20	RO
23	impSecTunlkeConfigFailures	impSecTunlkeEntry.21	RO
24	impSecTunlkeConfigErrors	impSecTunlkeEntry.22	RO
25	impSecTunlkeP1NegActives	impSecTunlkeEntry.23	RO
26	impSecTunlkeP1NegSuccesses	impSecTunlkeEntry.24	RO
27	impSecTunlkeP1NegFails	impSecTunlkeEntry.25	RO
28	impSecTunlkeP2NegSuccesses	impSecTunlkeEntry.26	RO

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
29	impSecTunIkeP2NegFails	impSecTunIkeEntry.27	RO
30	impSecTunIkeP2Rekeys	impSecTunIkeEntry.28	RO
31	impSecTunIkeRadiusRequests	impSecTunIkeEntry.29	RO
32	impSecTunIkeRadiusFails	impSecTunIkeEntry.30	RO
33	impSecTunIkeRadiusErrors	impSecTunIkeEntry.31	RO
34	impSecTunIpSecTable	impSecTunnelStatus.2	—
35	impSecTunIpSecEntry	impSecTunIpSecTable.1	—
36	impSecTunIpSecIndex	impSecTunIpSecEntry.1	—
37	impSecTunIpSecTunName	impSecTunIpSecEntry.2	RO
38	impSecTunIpSecDescription	impSecTunIpSecEntry.3	RO
39	impSecTunIpSecVrfName	impSecTunIpSecEntry.4	RO
40	impSecTunIpSecInSaLimit	impSecTunIpSecEntry.5	RO
41	impSecTunIpSecInSaStatus	impSecTunIpSecEntry.6	RO
42	impSecTunIpSecInCurrentInstances	impSecTunIpSecEntry.7	RO
43	impSecTunIpSecInSaPeakInstances	impSecTunIpSecEntry.8	RO
44	impSecTunIpSecInSaThresholdExceeds	impSecTunIpSecEntry.9	RO
45	impSecTunIpSecInSaThresholdRecovery	impSecTunIpSecEntry.10	RO
46	impSecTunIpSecInSaGlobalLimitFails	impSecTunIpSecEntry.11	RO
47	impSecTunIpSecInSaTunnelLimitFails	impSecTunIpSecEntry.12	RO
48	impSecTunIpSecInOctets	impSecTunIpSecEntry.13	RO
49	impSecTunIpSecHcInOctets	impSecTunIpSecEntry.14	RO
50	impSecTunIpSecInPkts	impSecTunIpSecEntry.15	RO
51	impSecTunIpSecInDecryptFailPkts	impSecTunIpSecEntry.16	RO
52	impSecTunIpSecInAuthFailPkts	impSecTunIpSecEntry.17	RO
53	impSecTunIpSecInReplayFailPkts	impSecTunIpSecEntry.18	RO
54	impSecTunIpSecInRuleFailPkts	impSecTunIpSecEntry.19	RO
55	impSecTunIpSecOutSaLimit	impSecTunIpSecEntry.20	RO
56	impSecTunIpSecOutSaStatus	impSecTunIpSecEntry.21	RO
57	impSecTunIpSecOutCurrentInstances	impSecTunIpSecEntry.22	RO
58	impSecTunIpSecOutSaPeakInstances	impSecTunIpSecEntry.23	RO
59	impSecTunIpSecOutSaThresholdExceeds	impSecTunIpSecEntry.24	RO
60	impSecTunIpSecOutSaThresholdRecovery	impSecTunIpSecEntry.25	RO
61	impSecTunIpSecOutSaGlobalLimitFails	impSecTunIpSecEntry.26	RO
62	impSecTunIpSecOutSaTunnelLimitFails	impSecTunIpSecEntry.27	RO
63	impSecTunIpSecOutOctets	impSecTunIpSecEntry.28	RO
64	impSecTunIpSecHcOutOctets	impSecTunIpSecEntry.29	RO
65	impSecTunIpSecOutPkts	impSecTunIpSecEntry.30	RO
66	impSecTunIpSecOutNoSaFailPkts	impSecTunIpSecEntry.31	RO
67	impSecTunIpSecOutEncryptFailPkts	impSecTunIpSecEntry.32	RO
68	impSecTunIpSecOutErrPkts	impSecTunIpSecEntry.33	RO
69	impSecTunSessionTable	impSecTunnelStatus.3	—
70	impSecTunSessionEntry	impSecTunSessionTable.1	—
71	impSecTunSessionIndex	impSecTunSessionEntry.1	—
72	impSecTunSessionName	impSecTunSessionEntry.2	RO
73	impSecTunSessionDescription	impSecTunSessionEntry.3	RO
74	impSecTunSessionVrfName	impSecTunSessionEntry.4	RO
75	impSecTunSessionLimit	impSecTunSessionEntry.5	RO
76	impSecTunSessionStatus	impSecTunSessionEntry.6	RO
77	impSecTunSessionCurrentInstances	impSecTunSessionEntry.7	RO
78	impSecTunSessionPeakInstances	impSecTunSessionEntry.8	RO
79	impSecTunSessionThresholdExceeds	impSecTunSessionEntry.9	RO
80	impSecTunSessionThresholdRecovery	impSecTunSessionEntry.10	RO
81	impSecTunSessionGlobalLimitFails	impSecTunSessionEntry.11	RO
82	impSecTunSessionTunnelLimitFails	impSecTunSessionEntry.12	RO
83	impSecTunSessions	impSecTunSessionEntry.13	RO
84	impSecTunSessionActiveTime	impSecTunSessionEntry.14	RO

IpSecGlobalTrapCntl グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	imlpSecGlobalIkeTrapEnable	imIkeGlobalTrapCntl.1	RO
2	imlpSecGlobalIkeHighWater	imIkeGlobalTrapCntl.2	RO
3	imlpSecGlobalIkeLowWater	imIkeGlobalTrapCntl.3	RO
4	imlpSecGlobalIpSecInTrapEnable	imlpSecGlobalIpSecTrapCntl.1	RO
5	imlpSecGlobalIpSecOutTrapEnable	imlpSecGlobalIpSecTrapCntl.2	RO
6	imlpSecGlobalIpSecInHighWater	imlpSecGlobalIpSecTrapCntl.3	RO
7	imlpSecGlobalIpSecInLowWater	imlpSecGlobalIpSecTrapCntl.4	RO
8	imlpSecGlobalIpSecOutHighWater	imlpSecGlobalIpSecTrapCntl.5	RO
9	imlpSecGlobalIpSecOutLowWater	imlpSecGlobalIpSecTrapCntl.6	RO
10	imlpSecGlobalSessionTrapEnable	imSessionGlobalTrapCntl.1	RO
11	imlpSecGlobalSessionHighWater	imSessionGlobalTrapCntl.2	RO
12	imlpSecGlobalSessionLowWater	imSessionGlobalTrapCntl.3	RO

IpSecTunnelTrapCntl グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	imlpSecTunIkeTrapCntlTable	imlpSecTunLimitTrapCntl.1	—
2	imlpSecTunIkeTrapCntlEntry	imlpSecTunIkeTrapCntlTable.1	—
3	imlpSecTunIkeTrapCntlIndex	imlpSecTunIkeTrapCntlEntry.1	—
4	imlpSecTunIkeTrapCntlTunName	imlpSecTunIkeTrapCntlEntry.2	RO
5	imlpSecTunIkeTrapEnable	imlpSecTunIkeTrapCntlEntry.3	RO
6	imlpSecTunIkeHighWater	imlpSecTunIkeTrapCntlEntry.4	RO
7	imlpSecTunIkeLowWater	imlpSecTunIkeTrapCntlEntry.5	RO
8	imlpSecTunIpSecTrapCntlTable	imlpSecTunLimitTrapCntl.2	—
9	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry	imlpSecTunIpSecTrapCntlTable.1	—
10	imlpSecTunIpSecTrapCntlIndex	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry.1	—
11	imlpSecTunIpSecTrapCntlTunName	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry.2	RO
12	imlpSecTunIpSecInTrapEnable	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry.3	RO
13	imlpSecTunIpSecOutTrapEnable	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry.4	RO
14	imlpSecTunIpSecInHighWater	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry.5	RO
15	imlpSecTunIpSecInLowWater	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry.6	RO
16	imlpSecTunIpSecOutHighWater	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry.7	RO
17	imlpSecTunIpSecOutLowWater	imlpSecTunIpSecTrapCntlEntry.8	RO
18	imlpSecTunSessionTrapCntlTable	imlpSecTunLimitTrapCntl.3	—
19	imlpSecTunSessionTrapCntlEntry	imlpSecTunSessionTrapCntlTable.1	—
20	imlpSecTunSessionTrapCntlIndex	imlpSecTunSessionTrapCntlEntry.1	—
21	imlpSecTunSessionTrapCntlTunName	imlpSecTunSessionTrapCntlEntry.2	RO
22	imlpSecTunSessionTrapEnable	imlpSecTunSessionTrapCntlEntry.3	RO
23	imlpSecTunSessionHighWater	imlpSecTunSessionTrapCntlEntry.4	RO
24	imlpSecTunSessionLowWater	imlpSecTunSessionTrapCntlEntry.5	RO

IpSecSession グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	imlpSecSessXauthUserTotal	imlpSecSessionSystemInfo.1	RO
2	imlpSecSessionTable	imlpSecSessionPeerInfo.1	—
3	imlpSecSessionEntry	imlpSecSessionTable.1	—
4	imlpSecSessionIndex	imlpSecSessionEntry.1	—
5	imlpSecSessionTunIndex	imlpSecSessionEntry.2	RO
6	imlpSecSessionTunVrfName	imlpSecSessionEntry.3	RO
7	imlpSecSessionLocalType	imlpSecSessionEntry.4	RO
8	imlpSecSessionLocalValue	imlpSecSessionEntry.5	RO
9	imlpSecSessionLocalAddrType	imlpSecSessionEntry.6	RO
10	imlpSecSessionLocalAddress	imlpSecSessionEntry.7	RO
11	imlpSecSessionRemoteType	imlpSecSessionEntry.8	RO
12	imlpSecSessionRemoteValue	imlpSecSessionEntry.9	RO
13	imlpSecSessionRemoteAddrType	imlpSecSessionEntry.10	RO
14	imlpSecSessionRemoteAddress	imlpSecSessionEntry.11	RO
15	imlpSecSessionXauthUserName	imlpSecSessionEntry.12	RO
16	imlpSecSessionActiveTime	imlpSecSessionEntry.13	RO

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
17	impSecSessionInOctets	impSecSessionEntry.14	RO
18	impSecSessionHcInOctets	impSecSessionEntry.15	RO
19	impSecSessionInPkts	impSecSessionEntry.16	RO
20	impSecSessionOutOctets	impSecSessionEntry.17	RO
21	impSecSessionHcOutOctets	impSecSessionEntry.18	RO
22	impSecSessionOutPkts	impSecSessionEntry.19	RO
23	impSecSessTunSessTable	impSecSessionTunnelInfo.1	—
24	impSecSessTunSessEntry	impSecSessTunSessTable.1	—
25	impSecSessTunSessVrfName	impSecSessTunSessEntry.1	RO
26	impSecSessTunSessLocalType	impSecSessTunSessEntry.2	RO
27	impSecSessTunSessLocalValue	impSecSessTunSessEntry.3	RO
28	impSecSessTunSessLocalAddrType	impSecSessTunSessEntry.4	RO
29	impSecSessTunSessLocalAddress	impSecSessTunSessEntry.5	RO
30	impSecSessTunSessRemoteType	impSecSessTunSessEntry.6	RO
31	impSecSessTunSessRemoteValue	impSecSessTunSessEntry.7	RO
32	impSecSessTunSessRemoteAddrType	impSecSessTunSessEntry.8	RO
33	impSecSessTunSessRemoteAddress	impSecSessTunSessEntry.9	RO
34	impSecSessTunSessXauthUserName	impSecSessTunSessEntry.10	RO
35	impSecSessTunSessActiveTime	impSecSessTunSessEntry.11	RO
36	impSecSessTunSessInOctets	impSecSessTunSessEntry.12	RO
37	impSecSessTunSessHcInOctets	impSecSessTunSessEntry.13	RO
38	impSecSessTunSessInPkts	impSecSessTunSessEntry.14	RO
39	impSecSessTunSessOutOctets	impSecSessTunSessEntry.15	RO
40	impSecSessTunSessHcOutOctets	impSecSessTunSessEntry.16	RO
41	impSecSessTunSessOutPkts	impSecSessTunSessEntry.17	RO

3.2.3 infMgtProcessMIB グループ

infMgtProc グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infMgtProcTable	infMgtProcs.1	—
2	infMgtProcEntry	infMgtProcTable.1	—
3	infMgtProcIndex	infMgtProcEntry.1	—
4	infMgtProcPid	infMgtProcEntry.2	RO
5	infMgtProcName	infMgtProcEntry.3	RO
6	infMgtProcCPU5sec	infMgtProcEntry.4	RO
7	infMgtProcCPU1min	infMgtProcEntry.5	RO
8	infMgtProcCPU5min	infMgtProcEntry.6	RO
9	infMgtProcRuntime	infMgtProcEntry.7	RO
10	infMgtProcCSW	infMgtProcEntry.8	RO
11	infMgtProcRtCSW	infMgtProcEntry.9	RO
12	infMgtProcPri	infMgtProcEntry.10	RO
13	infMgtProcTT	infMgtProcEntry.11	RO
14	infMgtProcMEMReal	infMgtProcEntry.12	RO
15	infMgtProcMEMVirt	infMgtProcEntry.13	RO
16	infMgtProcMEMPeak	infMgtProcEntry.14	RO
17	infMgtProcTotalCPU5sec	infMgtProcTotalCpu.1	RO
18	infMgtProcTotalCPU1min	infMgtProcTotalCpu.2	RO
19	infMgtProcTotalCPU5min	infMgtProcTotalCpu.3	RO
20	infMgtProcTotalMEMTotal	infMgtProcTotalMem.1	RO
21	infMgtProcTotalMEMFree	infMgtProcTotalMem.2	RO

3.2.4 infMgtProtoStatsMIB グループ

infMgtProtoStatsIf グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	imProtoStatsIfTable	imProtoStatsIfMIBObjects.1	—
2	imProtoStatsIfEntry	imProtoStatsIfTable.1	—
3	imProtoStatsIfIndex	imProtoStatsIfEntry.1	—
4	imProtoStatsProtoType	imProtoStatsIfEntry.2	—
5	imProtoStatsIfInPackets	imProtoStatsIfEntry.3	RO
6	imProtoStatsHCIfInPackets	imProtoStatsIfEntry.4	RO
7	imProtoStatsIfInOctets	imProtoStatsIfEntry.5	RO
8	imProtoStatsHCIfInOctets	imProtoStatsIfEntry.6	RO
9	imProtoStatsIfOutPackets	imProtoStatsIfEntry.7	RO
10	imProtoStatsHCIfOutPackets	imProtoStatsIfEntry.8	RO
11	imProtoStatsIfOutOctets	imProtoStatsIfEntry.9	RO
12	imProtoStatsHCIfOutOctets	imProtoStatsIfEntry.10	RO

3.2.5 imProtoRateMIB グループ

infMgtProtoRateIf グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	imProtoRateIfTable	imProtoRateIfMIBObjects.1	—
2	imProtoRateIfEntry	imProtoRateIfTable.1	—
3	imProtoRateIfIndex	imProtoRateIfEntry.1	—
4	imProtoRateProtoType	imProtoRateIfEntry.2	—
5	imProtoRateIfInPPS	imProtoRateIfEntry.3	RO
6	imProtoRateHCIfInPPS	imProtoRateIfEntry.4	RO
7	imProtoRateIfInBPS	imProtoRateIfEntry.5	RO
8	imProtoRateHCIfInBPS	imProtoRateIfEntry.6	RO
9	imProtoRateIfOutPPS	imProtoRateIfEntry.7	RO
10	imProtoRateHCIfOutPPS	imProtoRateIfEntry.8	RO
11	imProtoRateIfOutBPS	imProtoRateIfEntry.9	RO
12	imProtoRateHCIfOutBPS	imProtoRateIfEntry.10	RO

3.2.6 infMgtSshMIB グループ

infMgtSsh グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infMgtSshServiceActivation	infMgtSshConfiguration.1	RO
2	infMgtSshKeyTable	infMgtSshConfiguration.2	—
3	infMgtSshKeyEntry	infMgtSshKeyTable.1	—
4	infMgtSshKeyIndex	infMgtSshKeyEntry.1	—
5	infMgtSshKeyType	infMgtSshKeyEntry.2	RO
6	infMgtSshKeyNBits	infMgtSshKeyEntry.3	RO
7	infMgtSshKeyData	infMgtSshKeyEntry.4	RO
8	infMgtSshKeyFingerprint	infMgtSshKeyEntry.5	RO
9	infMgtSshKeyName	infMgtSshKeyEntry.6	RO
10	infMgtSshKeyLastCreationTime	infMgtSshKeyEntry.7	RO
11	infMgtSshStatusTotalSessions	infMgtSshStatus.1	RO
12	infMgtSshStatusActiveSessions	infMgtSshStatus.2	RO
13	infMgtSshStatusRejectedSessions	infMgtSshStatus.3	RO
14	infMgtSshKeyEnableConfigurationTrap	infMgtSshTrapEnables.1	RO

3.2.7 infMgtResourceMonitorMIB グループ

imrscMonitor グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	imrscMonitorTable	imrscMonitor.1	—
2	imrscMonitorEntry	imrscMonitorTable.1	—
3	imrscMonitorIndex	imrscMonitorEntry.1	—
4	imrscMonitorKind	imrscMonitorEntry.2	—
5	imrscMonitorStatus	imrscMonitorEntry.3	RO
6	imrscMonitorDescr	imrscMonitorEntry.4	RO
7	imrscMonitorData	imrscMonitorEntry.5	RO

3.2.8 infEventMIB グループ

infEventLog グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infEventLogLatest	infEventLog.1	RO
2	infEventLogOldest	infEventLog.2	RO
3	infEventLogTable	infEventLog.3	—
4	infEventLogEntry	infEventLogTable.1	—
5	infEventLogId	infEventLogEntry.1	RO
6	infEventLogDate	infEventLogEntry.2	RO
7	infEventLogTime	infEventLogEntry.3	RO
8	infEventLogSysUpTime	infEventLogEntry.4	RO
9	infEventLogSubrackNo	infEventLogEntry.5	RO
10	infEventLogSlotNo	infEventLogEntry.6	RO
11	infEventLogPhysicalPortNo	infEventLogEntry.7	RO
12	infEventLogLogicalPortNo	infEventLogEntry.8	RO
13	infEventLogObjectID	infEventLogEntry.9	RO
14	infEventLogValue	infEventLogEntry.10	RO
15	infEventLogEventType	infEventLogEntry.11	RO
16	infEventLogSeverity	infEventLogEntry.12	RO
17	infEventLogCardDescr	infEventLogEntry.13	RO
18	infEventLogCurrId	infEventLogEntry.14	RO

infEventCurrent グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infEventCurrentLastUpDate	infEventCurrent.1	RO
2	infEventCurrentTable	infEventCurrent.2	—
3	infEventCurrentEntry	infEventCurrentTable.1	—
4	infEventCurrentAck	infEventCurrentEntry.1	RW
5	infEventCurrentId	infEventCurrentEntry.2	RO
6	infEventCurrentDate	infEventCurrentEntry.3	RO
7	infEventCurrentTime	infEventCurrentEntry.4	RO
8	infEventCurrentSysUpTime	infEventCurrentEntry.5	RO
9	infEventCurrentSubrackNo	infEventCurrentEntry.6	RO
10	infEventCurrentSlotNo	infEventCurrentEntry.7	RO
11	infEventCurrentPhysicalPortNo	infEventCurrentEntry.8	RO
12	infEventCurrentLogicalPortNo	infEventCurrentEntry.9	RO
13	infEventCurrentObjectID	infEventCurrentEntry.10	RO
14	infEventCurrentValue	infEventCurrentEntry.11	RO
15	infEventCurrentEventType	infEventCurrentEntry.12	RO
16	infEventCurrentSeverity	infEventCurrentEntry.13	RO
17	infEventCurrentNum	infEventCurrent.3	RO

3.2.9 infMgtFanMIB グループ

infMgtFan グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infMgtFanTable	infMgtFan.1	—
2	infMgtFanEntry	infMgtFanTable.1	—
3	infMgtFanIndex	infMgtFanEntry.1	—
4	infMgtFanEntId	infMgtFanEntry.2	RO
5	infMgtFanOperStatus	infMgtFanEntry.3	RO
6	infMgtFanSeverity	infMgtFanEntry.4	RO

3.2.10 infMgtCardMIB グループ

infMgtCard グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infMgtCardTable	infMgtCard.1	—
2	infMgtCardEntry	infMgtCardTable.1	—
3	infMgtCardIndex	infMgtCardEntry.1	—
4	infMgtCardEntId	infMgtCardEntry.2	RO
5	infMgtCardAdminStatus	infMgtCardEntry.3	RO
6	infMgtCardOperStatus	infMgtCardEntry.4	RO
7	infMgtCardSeverity	infMgtCardEntry.5	RO
8	infMgtCardBootReason	infMgtCardEntry.14	RO
9	infMgtCardBootDetail	infMgtCardEntry.15	RO

3.2.11 infMgtSensorMIB グループ

infMgtSensor グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infMgtSensorTable	infMgtSensor.1	—
2	infMgtSensorEntry	infMgtSensorTable.1	—
3	infMgtSensorIndex	infMgtSensorEntry.1	—
4	infMgtSensorEntId	infMgtSensorEntry.2	RO
5	infMgtSensorOperStatus	infMgtSensorEntry.3	RO
6	infMgtSensorSeverity	infMgtSensorEntry.4	RO
7	infMgtSensorTemp	infMgtSensorEntry.5	RO
8	infMgtSensorMaxTemp	infMgtSensorEntry.6	RO
9	infMgtSensorDescr	infMgtSensorEntry.7	RO

3.2.12 infMgtPortModuleMIB グループ

infMgtPortModule グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	infMgtPortModuleTable	infMgtPortModuleObjects.1	—
2	infMgtPortModuleEntry	infMgtPortModuleTable.1	—
3	infMgtPortModuleIndex	infMgtPortModuleEntry.1	—
4	infMgtPortModuleEntId	infMgtPortModuleEntry.2	RO
5	infMgtPortModuleType	infMgtPortModuleEntry.3	RO
6	infMgtPortModuleOperStatus	infMgtPortModuleEntry.4	RO
7	infMgtPortModuleSeverity	infMgtPortModuleEntry.5	RO
8	infMgtPortModuleDescr	infMgtPortModuleEntry.6	RO
9	infMgtPortModulePresenceExpectedStatus	infMgtPortModuleEntry.7	RO
10	infMgtPortModulePresenceStatus	infMgtPortModuleEntry.8	RO
11	infMgtPortModulePresenceSeverity	infMgtPortModuleEntry.9	RO
12	infMgtPortModuleTxPower	infMgtPortModuleEntry.10	RO
13	infMgtPortModuleRxPower	infMgtPortModuleEntry.11	RO

3.2.13 vrrp6MIB グループ

vrrp6Operations グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	vrrp6NodeVersion	vrrp6Operations.1	RO
2	vrrp6NotificationCntl	vrrp6Operations.2	RO
3	vrrp6OperationsTable	vrrp6Operations.7	--
4	vrrp6OperationsEntry	vrrp6OperationsTable.1	--
5	vrrp6OperationsInetAddrType	vrrp6OperationsEntry.1	--
6	vrrp6OperationsVrId	vrrp6OperationsEntry.2	--
7	vrrp6OperationsVirtualMacAddr	vrrp6OperationsEntry.3	RO
8	vrrp6OperationsState	vrrp6OperationsEntry.4	RO
9	vrrp6OperationsPriority	vrrp6OperationsEntry.5	RO
10	vrrp6OperationsAddrCount	vrrp6OperationsEntry.6	RO
11	vrrp6OperationsMasterIpAddr	vrrp6OperationsEntry.7	RO
12	vrrp6OperationsPrimaryIpAddr	vrrp6OperationsEntry.8	RO
13	vrrp6OperationsAdvInterval	vrrp6OperationsEntry.9	RO
14	vrrp6OperationsPreemptMode	vrrp6OperationsEntry.10	RO
15	vrrp6OperationsAcceptMode	vrrp6OperationsEntry.11	RO
16	vrrp6OperationsUpTime	vrrp6OperationsEntry.12	RO
17	vrrp6OperationsStorageType	vrrp6OperationsEntry.13	RO
18	vrrp6OperationsRowStatus	vrrp6OperationsEntry.14	RO
19	vrrp6AssociatedIpAddrTable	vrrp6Operations.8	--
20	vrrp6AssociatedIpAddrEntry	vrrp6AssociatedIpAddrTable.1	--
21	vrrp6AssociatedIpAddr	vrrp6AssociatedIpAddrEntry.1	--
22	vrrp6AssociatedStorageType	vrrp6AssociatedIpAddrEntry.2	RO
23	vrrp6AssociatedIpAddrRowStatus	vrrp6AssociatedIpAddrEntry.3	RO

vrrp6Statistics グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	vrrp6RouterChecksumErrors	vrrp6Statistics.1	RO
2	vrrp6RouterVersionErrors	vrrp6Statistics.2	RO
3	vrrp6RouterVrldErrors	vrrp6Statistics.3	RO
4	vrrp6RouterStatisticsTable	vrrp6Statistics.5	--
5	vrrp6RouterStatisticsEntry	vrrp6RouterStatisticsTable.1	--
6	vrrp6StatisticsMasterTransitions	vrrp6RouterStatisticsEntry.1	RO
7	vrrp6StatisticsRcvdAdvertisements	vrrp6RouterStatisticsEntry.2	RO
8	vrrp6StatisticsAdvIntervalErrors	vrrp6RouterStatisticsEntry.3	RO
9	vrrp6StatisticsIpTtlErrors	vrrp6RouterStatisticsEntry.4	RO
10	vrrp6StatisticsRcvdPriZeroPackets	vrrp6RouterStatisticsEntry.5	RO
11	vrrp6StatisticsSentPriZeroPackets	vrrp6RouterStatisticsEntry.6	RO
12	vrrp6StatisticsRcvdInvalidTypePkts	vrrp6RouterStatisticsEntry.7	RO
13	vrrp6StatisticsAddressListErrors	vrrp6RouterStatisticsEntry.8	RO
14	vrrp6StatisticsPacketLengthErrors	vrrp6RouterStatisticsEntry.9	RO
15	vrrp6StatisticsRcvdInvalidAuthentications	vrrp6RouterStatisticsEntry.10	RO
16	vrrp6StatisticsDiscontinuityTime	vrrp6RouterStatisticsEntry.11	RO
17	vrrp6StatisticsRefreshRate	vrrp6RouterStatisticsEntry.12	RO

3.3 Trap 一覧

特定の情報については、**trap** という機能で SNMP エージェントから SNMP ホストに対して非同期通知ができます。SNMP エージェントは、事象が発生したときに **trap** を送信します。

以下に、サポートしている **trap** を説明します。

- **coldStart**
本装置の起動時および再起動時に 1 回だけ通知します。
- **linkDown**
本装置の通信リンクに障害があったときに通知します。また、装置の再起動時や構成定義反映時にも送信される場合があります。
- **linkUp**
本装置の通信リンクの中のどれかが UP 状態になったときに通知します。
- **authenticationFailure**
SNMP の認証失敗時に通知します。
- **vrrpTrapNewMaster**
本装置が VRRP グループでマスタとなったときに通知します。
- **vrrpTrapProtoError**
本装置で受信した VRRP-AD メッセージがプロトコルエラーのときに通知します。
- **ospfIfStateChange**
OSPF インタフェースのステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfVirtIfStateChange**
Virtual OSPF インタフェースのステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfNbrStateChange**
隣接する OSPF ルータとの通信ステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfVirtNbrStateChange**
隣接する Virtual OSPF ルータとの通信ステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfIfConfigError**
隣接する OSPF ルータから受信した OSPF パケットの内容と自ルータの設定内容に矛盾があるときに通知します。
- **ospfVirtIfConfigError**
隣接する Virtual OSPF ルータから受信した OSPF パケットの内容と自ルータの設定内容に矛盾がある時に通知します。
- **ospfIfAuthFailure**
隣接する OSPF ルータと認証キーあるいは認証タイプが合致しないときに通知します。
- **ospfVirtIfAuthFailure**
隣接する Virtual OSPF ルータと認証キーあるいは認証タイプが合致しないときに通知します。
- **ospfTxRetransmit**
隣接する OSPF ルータに OSPF パケットを再送したときに通知します。
- **ospfVirtIfTxRetransmit**
隣接する Virtual OSPF ルータに OSPF パケットを再送したときに通知します。
- **ospfOriginateLsa**
自ルータで新しい LSA を生成したときに通知します（ただし、定期的に発生する LSA 更新、および MaxAge により破棄される LSA は対象外です）。

- **ospfMaxAgeLsa**
LSDB 内の LSA が MaxAge に達した場合に通知します。
- **ospfLsdbOverflow**
LSDB 内の LSA 数が ospfExtLsdbLimit に達した場合に通知します。
- **ospfLsdbApproachingOverflow**
LSDB 内の LSA 数が ospfExtLsdbLimit の 90% を超えた場合に通知します。
- **ospfv3IfStateChange**
OSPFv3 インタフェースのステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfv3VirtIfStateChange**
Virtual OSPFv3 インタフェースのステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfv3NbrStateChange**
隣接する OSPFv3 ルータとの通信ステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfv3VirtNbrStateChange**
隣接する Virtual OSPFv3 ルータとの通信ステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfv3IfConfigError**
隣接する OSPFv3 ルータから受信した OSPFv3 パケットの内容と自ルータの設定内容に矛盾があるときに通知します。
- **ospfv3VirtIfConfigError**
隣接する Virtual OSPFv3 ルータから受信した OSPFv3 パケットの内容と自ルータの設定内容に矛盾がある時に通知します。
- **ospfv3TxRetransmit**
隣接する OSPFv3 ルータに OSPFv3 パケットを再送したときに通知します。
- **ospfv3VirtIfTxRetransmit**
隣接する Virtual OSPFv3 ルータに OSPFv3 パケットを再送したときに通知します。
- **ospfv3OriginateLsa**
自ルータで新しい LSA を生成したときに通知します（ただし、定期的に発生する LSA 更新、および MaxAge により破棄される LSA は対象外です）。
- **ospfv3MaxAgeLsa**
LSDB 内の LSA が MaxAge に達した場合に通知します。
- **ospfv3LsdbOverflow**
LSDB 内の LSA 数が ospfv3ExtLsdbLimit に達した場合に通知します。
- **ospfVrflfStateChange (*1)**
OSPF-VRF インタフェースのステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfVrfVirtIfStateChange (*1)**
Virtual OSPF-VRF インタフェースのステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfVrfNbrStateChange (*1)**
隣接する OSPF-VRF ルータとの通信ステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfVrfVirtNbrStateChange (*1)**
隣接する Virtual OSPF-VRF ルータとの通信ステータスが変更されたときに通知します。
- **ospfVrflfConfigError (*1)**
隣接する OSPF-VRF ルータから受信した OSPF パケットの内容と自ルータの設定内容に矛盾があるときに通知します。
- **ospfVrfVirtIfConfigError (*1)**
隣接する Virtual OSPF-VRF ルータから受信した OSPF パケットの内容と自ルータの設定内容に矛盾がある時に通知します。

- ospfVrfTxRetransmit (*1)
隣接する OSPF-VRF ルータに OSPF パケットを再送したときに通知します。
- ospfVrfVirtIfTxRetransmit (*1)
隣接する Virtual OSPF-VRF ルータに OSPF パケットを再送したときに通知します。
- ospfVrfOriginateLsa (*1)
OSPF-VRF で、自ルータで新しい LSA を生成したときに通知します（ただし、定期的に発生する LSA 更新、および MaxAge により破棄される LSA は対象外です）。
- ospfVrfMaxAgeLsa (*1)
OSPF-VRF で LSDB 内の LSA が MaxAge に達した場合に通知します。
- ospfVrfLsdbOverflow (*1)
OSPF-VRF で LSDB 内の LSA 数が ospfExtLsdbLimit に達した場合に通知します。
- ospfVrfLsdbApproachingOverflow (*1)
OSPF-VRF で LSDB 内の LSA 数が ospfExtLsdbLimit の 90% を超えた場合に通知します。
- bgpEstablished
BGP FSM が ESTABLISHED になったことを通知します。
- bgpBackwardTransition
BGP FSM が ESTABLISHED から非 ESTABLISHED へ変化したことを通知します。
- bgpM2Established
BGP FSM が ESTABLISHED になったことを通知します。
- bgpM2BackwardTransition
BGP FSM が ESTABLISHED から非 ESTABLISHED へ変化したことを通知します。
- mplsTunnelUp
LSP の状態が UP に変化したことを通知します。
- mplsTunnelDown
LSP の状態が DOWN に変化したことを通知します。
- mplsTunnelRerouted
LSP のリルートが発生した際に通知します。
- mplsTunnelReoptimized
LSP の最適化が発生した際に通知します。
- mplsLdpSessionUp
LDP の状態が UP に変化したことを通知します。
- mplsLdpSessionDown
LDP の状態が DOWN に変化したことを通知します。
- mplsTunnelProtected
メイン側トランク上の LSP をバックアップ側トランク上にのせかえた際に通知します。
- mplsTunnelRecovered
バックアップ側トランク上の LSP をメイン側トランク上にのせかえた際に通知します。
- infMgtAuthFailed
認証または許可されない接続が発生したことを通知します。
- imIpSecTunThresholdExceeded
確立可能な Session または SA の数がしきい値（high water）を超え、アラーム状態になったことを通知します。
- imIpSecTunThresholdRecovered
確立可能な Session または SA の数がしきい値（low water）に戻り、アラーム状態から復旧したことを通知します。

- **imIpSecSessionSaStateUp**
Session の状態が UP に変化したことを通知します。
- **imIpSecSessionSaStateDown**
Session の状態が DOWN に変化したことを通知します。
- **imSlogMsgGenerated**
設定で指定したシステムログが出力されたことを通知します。
- **imrscMonitorFired**
CPU 使用率・メモリ使用量が設定のしきい値を超えたことを通知します。
- **imrscMonitorCleared**
CPU 使用率・メモリ使用量が設定のしきい値を下回ったことを通知します。
- **vrrp6TrapNewMaster**
本装置が VRRP グループでマスタとなったときに通知します。
- **vrrp6TrapProtoError**
本装置で受信した VRRP-AD メッセージがプロトコルエラーの場合に通知します。
- **imEveActMngTrapMsgGenerated**
イベントアクションで設定されたアクションが実行されたことを通知します。
- **infMgtSshKeyCreated**
SSH プロトコルの認証用の鍵を生成したことを通知します。
- **infMgtSshKeyDeleted**
SSH プロトコルの認証用の鍵を削除したことを通知します。
- **infAlarm**
アラーム発生時にマネージャに対して本トラップで通知します。ただし、各アラームの Severity で none に設定されているものに関しては本トラップをあげないものとします。
- **infClear**
アラーム復旧時にマネージャに対して本トラップで通知します。
各アラームの Severity で none に設定されているものに関しては本トラップをあげません。
ただし、カレントアラームリストに登録されているアラームに関しては、復旧時に本トラップにて通知します。
- **infConfigChange**
refresh コマンドを実行し、working.cfg を current.cfg に反映した際に本トラップで通知します。
- **infAck**
カレントイベントに対し ACK された時にイベントログへの登録および本トラップの発行を行います。ただし、ACK 済みのカレントイベントに対し再度 ACK された時点では本トラップの発行およびイベントログへの登録は行なわれないものとします。
- **infConfigSave**
save コマンドを実行し、working.cfg を boot.cfg に保存した際に本トラップで通知します。

索引

A

authenticationFailure	70
AutoMDI/MDI-X	14

B

bgpBackwardTransition	72
bgpEstablished	72
bgpM2BackwardTransition	72
bgpM2Established	72

C

coldStart	70
-----------------	----

I

imEveActMngTrapMsgGenerated	73
imIpSecSessionSaStateDown	73
imIpSecSessionSaStateUp	73
imIpSecTunThresholdExceeded	72
imIpSecTunThresholdRecovered	72
imrscMonitorCleared	73
imrscMonitorFired	73
imSlogMsgGenerated	73
infAck	73
infAlarm	73
infClear	73
infConfigChange	73
infConfigSave	73
infMgtAuthFailed	72
infMgtSshKeyCreated	73
infMgtSshKeyDeleted	73

L

linkDown	70
linkUp	70

M

mplsLdpSessionDown	72
mplsLdpSessionUp	72
mplsTunnelDown	72
mplsTunnelProtected	72
mplsTunnelRecovered	72
mplsTunnelReopitimized	72
mplsTunnelRerouted	72
mplsTunnelUp	72

O

ospflfAuthFailure	70
ospflfConfigError	70
ospflfStateChange	70
ospfLsdbApproachingOverflow	71
ospfLsdbOverflow	71
ospfMaxAgeLsa	71
ospfNbrStateChange	70
ospfOriginateLsa	70
ospfTxRetransmit	70
ospfv3IfConfigError	71
ospfv3IfStateChange	71
ospfv3LsdbOverflow	71
ospfv3MaxAgeLsa	71
ospfv3NbrStateChange	71
ospfv3OriginateLsa	71
ospfv3TxRetransmit	71
ospfv3VirtIfConfigError	71
ospfv3VirtIfStateChange	71
ospfv3VirtIfTxRetransmit	71
ospfv3VirtNbrStateChange	71
ospfVirtIfAuthFailure	70
ospfVirtIfConfigError	70
ospfVirtIfStateChange	70
ospfVirtIfTxRetransmit	70
ospfVirtNbrStateChange	70
ospfVrfIfConfigError	71
ospfVrfIfStateChange	71
ospfVrfLsdbApproachingOverflow	72
ospfVrfLsdbOverflow	72
ospfVrfMaxAgeLsa	72
ospfVrfNbrStateChange	71
ospfVrfOriginateLsa	72
ospfVrfTxRetransmit	72
ospfVrfVirtIfConfigError	71
ospfVrfVirtIfStateChange	71
ospfVrfVirtIfTxRetransmit	72
ospfVrfVirtNbrStateChange	71

T

Trap 一覧	70
---------------	----

U

USB ポート	11
---------------	----

V

vrrp6TrapNewMaster	73
vrrp6TrapProtoError	73

vrrpTrapNewMaster	70
vrrpTrapProtoError	70

お

オートネゴシエーション	13
-------------------	----

こ

固定	13
コンソールポート	10

し

システム最大値	25
初期値	23

そ

相互接続	13
ソフトウェア仕様	17

つ

通信モード	13
-------------	----

は

ハードウェア仕様	8
----------------	---

ひ

標準 MIB	36
--------------	----

ほ

本体装置	8
------------	---

ま

マニュアル構成	5
---------------	---

FITELnet F225 仕様一覧

130-B0505-BS01-E

発行日 2025 年 1 月

発行責任 古河電気工業株式会社

- 本書の一部または全部を無断で他に転載しないよう、お願いいたします。
- 本書は、改善のために予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、損害については、弊社はその責を負いません。