

古河の低電圧電力 ケーブル接続材

セルパック シリーズ



直線接続用



Y分岐接続用

水没環境使用可能・エコ製品、場所を選ばない万能タイプ!

セルパックは低電圧電力ケーブルならびに制御・計装ケーブル用の直線・分岐に使用するレジン注入形の接続キットです。

エフタッチ カバー シリーズ



組立 3分

組立簡単、らくらく施工! 水ぬれOK・強固なカバー

エフタッチカバーは絶縁パテと保護カバーがキットになった絶縁保護材料です。絶縁処理が簡単で確実に行えます。



トリプレックス一括エフタッチカバー

タテ幹線を
3相まとめて

ダクト内の
横引き配線



エフタッチカバー・ミニ

イージーパオ シリーズ



水没可能! コンパクトなカバー

イージーパオはシート巻きつけ形の接続キットです。絶縁シートとカバーを巻きつけるだけで簡単に絶縁・防水保護が可能です。

プルフィット チューブ



常温収縮チューブで接続部に簡単フィット!

プルフィットチューブは両端にあるコア紐を引き抜くだけでケーブルに装着できる過熱のいらない収縮チューブです。

型番選定表

※適用サイズ以外はお問い合わせください。

セルパック

600V CV、VV、EM-CE/F 直線接続

心数 mm ²	単心	2心	3心	4心
2	M0	M0	M0	M0
3.5	M0	M0	M0	M0
5.5	M0	M0	M0	M1
8	M0	M1	M1	M1
14	M0	M1	M1	M2
22	M0	M2	M2	M2
38	M0	M2	M2	M2 1/2
60	M1	M2 1/2	M3	M3
100	M1	M3	M4	M4
150	M2	M4	M4	M5
200	M2	M5	M5	M6
250	M2 1/2	M5	M6	M6
325	M2 1/2	M6	M6	M6

セルパック CC (ジョウゴ無しタイプ)

600V CV、VV、EM-CE 直線接続

心数 mm ²	単心	2心	3心	4心
2	M11	M11	M11	M11
3.5	M11	M11	M11	M11
5.5	M11	M11	M11	M11
8	M11	M11	M11	M11
14	M11	M12	M12	M12
22	M11	M12	M13S	M13S
38	M11	M13S	M13S	M13S
60	M11	M13S	—	—
100	M11	—	—	—
150	M12	—	—	—
200	M12	—	—	—
250	M13S	—	—	—
325	M13S	—	—	—

イーザーパオ

600V CV 単心、CVD、CVT 直線接続

型番	適用導体サイズ (mm ²)	適用 B スリーブ
EPN-1	14~22	B-14~B-22
EPN-2	38~60	B-38~B-60
EPN-3	100~200	B-100~B-200
EPN-4	250~325	B-325

600V CV、VV、EM-CE/F 幹線引通し Y分岐接続 (単心ケーブル用)

分岐線 (mm ²) 幹線 (mm ²)	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
5.5	Y0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Y0	Y0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Y0	Y0	Y0	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Y0	Y0	Y0	Y0	—	—	—	—	—	—	—
38	Y0	Y0	Y0	Y0	Y0	—	—	—	—	—	—
60	Y0	Y0	Y0	Y0	Y0	Y0	—	—	—	—	—
100	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	—	—	—	—
150	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	—	—	—
200	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	—	—
250	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y3 1/2	—
325	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y2	Y3 1/2	Y3 1/2	Y3 1/2	Y3 1/2

※分岐接続の導体接続はC型コネクタをご使用ください。

エフタッチカバーシリーズ

エフタッチカバー 600V CV 単心、CVD、CVT

直線接続

型番	適用導体サイズ (mm ²)
NJ-0	22/38/60
NJ-1	150 以下
NJ-2	325 以下

分岐接続

型番	適用導体サイズ (mm ²)	
	幹線	分岐線
YJ-SS	22/38/60	14/22/38
YJ-S	100/150	14/22/38/60
YJ-1	200	22/38/60
YJ-2	250	60/100/150
YJ-3	325	100/150/200/250/325

トリプレックス一括エフタッチカバー

型番	適用導体サイズ (mm ²)	
	幹線	分岐線
YJ-60T	CVT60mm ² 以下	CVT22mm ²
YJ-150T	CVT100mm ²	2条以下
	CVT150mm ²	

エフタッチカバー・ミニ

型番	適用導体サイズ (mm ²)	
	幹線	分岐線
XJ-38	CVT38mm ² 以下	CVT8mm ² 2条以下 CVT14mm ² 1条

※エフタッチカバー・ミニのみキット内容:1組(3相分)となります。

プルフィットチューブ

600V CV、VV、EM-CE/F 直線接続

心数 mm ²	単心	2心	3心	4心
2	—	CA-165	CA-165	CB-210
3.5	—	CA-165	CB-165	CB-210
5.5	CA-120	CB-165	CB-165	S-240
8	CA-120	S-240	S-240	S-240
14	CA-120	S-240	S-240	S-290
22	CA-120	S-240	M-275	M-320
38	S-135	M-275	M-275	L-350
60	S-135	L-350	L-350	—
100	M-165	—	—	—
150	M-165	—	—	—
200	L-175	—	—	—
250	L-175	—	—	—
325	L-175	—	—	—

600V CV 単心、CVD、CVT 分岐接続

型番	適用導体サイズ (mm ²)		適用 C 型コネクタ
	幹線	分岐線	
EPY-1	14~22	8/14/22	A-26~A-44
EPY-2	38~60	(8)/14/22/38/60	A-60~A-122
EPY-3	100~250	(8)/(14)/22/38/60/100	A-122~A-288
EPY-4	200~400	(8)/(14)/(22)/38/60/100/150	A-365~A-560

※()内の分岐サイズは、分岐線と分岐筒の間に座巻きが必要です。

古河電工パワーシステムズ株式会社

<http://www.feps.co.jp/>

本社 〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目11番16号
 営業部(電販課) TEL. (045) 910-2813
 東北支店 TEL. (022) 716-3185
 中部支社 TEL. (052) 745-3221 技術的なお問い合わせ:
 関西支社 TEL. (06) 6353-2551 海老名事業所 地中配電技術部
 中国支店 TEL. (082) 244-7541 TEL. (046) 238-1057
 九州支店 TEL. (092) 482-2256

建設・電材部門のご用命は

古河エレコム株式会社 <http://www.f-elecom.com/>

本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号(古河電工神田ビル)
 TEL. (03) 5297-8620
 関西支社 TEL. (06) 6346-4173 北関東支店 TEL. (028) 624-6894
 中部支社 TEL. (052) 950-7765 静岡支店 TEL. (055) 951-0515
 九州支社 TEL. (092) 483-5561 北陸支店 TEL. (076) 431-0863
 北海道支店 TEL. (011) 251-5991 中国支店 TEL. (082) 246-0881
 東北支店 TEL. (022) 267-0771 沖縄支店 TEL. (098) 863-2226
 長野営業所 TEL. (026) 223-1873