

S218R



主な概要

- S218R光ファイバホットストリッパは光ファイバテープ心線を加熱し軟化させることにより容易に被覆除去することが可能な工具です。
- ACアダプタを接続してのAC電源駆動、AC電源の供給が不可能な場所では本体内蔵のバッテリーにてコードレスの状態にて使用が可能です。
- 省電力設定によりバッテリー駆動時の消費電力を抑え、長時間使用が可能です。また、電源スイッチ部にバッテリー残量チェック機能を設けバッテリー残量をLEDで表示します。

主な特長

- 充電機能を本体に内蔵し、AC電源が接続されている際には作業しながら自動的にバッテリーを充電します。
- 刃の交換作業が容易に行え、メンテナンス性に優れています。

主な仕様

項目	仕様
光ファイバ種	SMF、DSF、およびMMF
光ファイバ心線数	光ファイバ単心線、光ファイバテープ心線（2～12心）
被覆外径	光ファイバ単心線：φ0.25～0.40mm 光ファイバテープ心線：0.30mm～0.40mm
入力電圧	DC11～14V：※バッテリー（S944）使用 AC85～264V：※ACアダプタ（S952）使用
駆動時間	約10.0時間：※NORMALモード
充電時間	約2.5時間：※電源OFF状態にて
使用環境条件	周囲温度：0～40℃ 周囲湿度：95%以下 ※ただし、結露無きこと
寸法	125W×48D×41H（mm）
質量	260（g）

標準構成

型名	品名	型番	数量	備考
S218R 標準構成	本体	S218R-01	1台	※単独での販売は行いません
	バッテリー	S944	1台	
	ACアダプタ	S952	1台	
	六角レンチ	S218X-07	2本	※単独での販売は行いません
	+ドライバ	S218X-20	1本	※単独での販売は行いません
	取扱説明書	---	1部	
S218R オプション品	単心アダプタ	S218X-03	1個	
	電源コードA	S218X-02	1本	
	替刃	S218X-06	1組	※交換用替刃：2枚にて1組

※光ファイバテープ心線被覆除去時には別途光ファイバホルダが必要となります。

